

	HAGER ADAPTOR PRIZĂF SCHUKO, RADIO, KNX Arhitecturăf NumĂfrul ieĂYirilor: 1 Sistem bus: Sistem bus bus radio FuncE>ii FuncE>ii suplimentare ETS: +6 scene, mod funcE>ionare pornit/oprit, control forE>at, display stare N N„NfD½D°N†D„DµD¹ NĐ±N€D¾NĐ° D² D½D°N†D°»N€D½N<Dµ D½D°NN,N€D¾D¹D°D„ ; funcE>ii quicklink: comutare, 2 scene, comutare orĂf, buton, contact NO Comenzi E™i indicatori Led de semnalizare: Da N N€NfN†D½N<D¼ NfD¿N€D°D²D»DµD½D„DµD¼ "D'D°D»./D'N<D°D»." cu buton E™i funcE>ii de configurare Conectivitate Protocol radio: Radio KNX Categorie destinatar: 2 Principalele caracteristici electrice FrecvenĂfĂf: 50 Hz Voltaj Tensiune de funcE>ionare bus: 21 ... 32 V DC Curent electric Curent maxim contact: 16 A Comutator: max 16 A FrecvenE>Ăf FrecvenE>Ăf recepE>ie radio: 868,3 MHz Putere Putere ieE™ire: 3680 W Transformatoare convenE>ionale: 1600 VA Transformatoare electrice E™i transformatoare cu dual-mode: 1200 W cerinE>Ăf intrinsecĂf de energie scĂfzutĂf MĂfsurĂf Umiditate relativĂf (fĂfrĂf condensare): 0 ... 65 % without_condensation SuprafaE>Ăf de acoperire RazĂf max. de acĂfiune: max. 30 m (clĂfdire) / 100 m (in aer liber) Materiale Culoare linie de design: alb polar Aspect suprafaE>Ăf: mat Dimensiuni Adancime: 77 mm InĂfle>ime: 54 mm LĂfe>ime: 98 mm InĂfle>ime asamblare: 41 mm Becuri fluorescente de control LĂfmpi florescente: 28 x 36 W, max. 120 µF Control LED LED de control pentru pornire/oprire Control incandescent 230 V LĂfmpi cu incandescenE>Ăf E™i halogen: 2300 W Sarcina max. a becurilor cu incandescenĂfĂf: 2300 W Conexiune Diferite faze la legĂfturĂf: Nu Adaptat la energie capacitivĂf: Da integrare in gateway radio/TP KNX, montat pe suprafaE>Ăf, in sistem KNX TP SetĂfri Tipuri de configurare acceptate: system , easy , PB configurare rapidĂf prin intermediul butoanelor E™i a display-ului LED Echipament NumĂfr link rapid: max. 20 transmiE>Ăftori/receptori Comutare manualĂf: Da Extensibilitate modularĂf: Nu Ciclul de funcE>ionare al transmiE>Ăftorului: 1 % CondiE>ii de utilizare TemperaturĂf lucru: 0 ... 45 °C TemperaturĂf de depozitare: -20 to 70 °C Identificare AplicaE>ie, utilizare: Radio KNX D'D D' D¿N€D¾D NfD°N†D„D.: D²D„D D¿N€D¾D NfD°N†D„D.: D²N<D²D¾D D'D°D½D½N<N... Linie principalĂf proiectare: PlatformĂf electronicĂf Linia (liniile) de proiectare secundarĂf: Berker.Net Pret: 794,53 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/adaptor-priza-schuko-radio-knx-239798
--	--