

Arhitectură
Tip de montaj: Țin DIN
Funcție
Rezervă energie: ≈ 200 h
cu comutator auto/test/permanent pornire/oprire
Comenzi și indicatori
Tastă prezență: Nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V ~ +10%/-15%
Curent electric
Curent permanent acceptat în AC1: 16 A
Curent max. (cos phi 0,6): 10 A
Lungime
Distanța maximă dintre receptor și emițător: 50 m
Putere
Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență: 1000 VA
dublu circuit: 1000 W
Putere absorbită: 1,5 VA
Consum energie (funcțional): 1,5 VA
Putere de iluminare becuri cu incandescență: 2000 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 1,5 W
Pierdere de putere pe bobină: 0,3 W
Rezistență
durabilitate electrică la sarcină nominală în AC22, pt. lămpi cu incandescență:
7500
Măsură
Precizie executare: ± 6 min/an
Sursă de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 65 mm
Înălțimea produsului instalat: 85 mm
Lățimea produsului instalat: 88 mm
Lățimea dispozitiv montat pe emițător (RMD): 5 modules
Control iluminare
Interval măsurare luminozitate: 5 ... 2000 lx
Plajă de măsurare a luminozității: 5/2000 Lux
Becuri fluorescente de control
Lămpi fluorescente necompensate: 1000 W
Putere maximă lămpi fluorescente paralele: 200 VA
Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență (comutare în serie): 1000 W
compensate în paralel: 200 W
Control LED
cu LED pentru stare
Control incandescent
230 V lămpi cu halogen: 1000 W
Sarcină max. a becurilor cu incandescență: 2000 W
230 V lămpi cu incandescență: 2000 W
Montare
Tip de montaj: Țin DIN (REG)
pentru montare pe emițător în DIN ;
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,5 ... 4 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,5 ... 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,5 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,5 - 4 mm²
Număr de contacte: 1
Tipul contactelor: 1W
conexiune senzor luminozitate
cu terminal cu emițător
Cablul
Lungimea cablu între comutator și senzorul de lumină max. 50m
Setări
Întârziere ON: 15 s
Întârziere OFF: 60 s
Finețe de programare: 15 mn
Luminozitate reglabilă prin potențiometrul
Echipament
Rezervă de funcționare: 200 ore
Reglare luminozitate
Nivel de iluminare, Δ 1/2, Δ 1/4, Δ 1/8, Δ 1/16, Δ 1/32, Δ 1/64, Δ 1/128, Δ 1/256, Δ 1/512, Δ 1/1024, Δ 1/2048, Δ 1/4096, Δ 1/8192, Δ 1/16384, Δ 1/32768, Δ 1/65536, Δ 1/131072, Δ 1/262144, Δ 1/524288, Δ 1/1048576, Δ 1/2097152, Δ 1/4194304, Δ 1/8388608, Δ 1/16777216, Δ 1/33554432, Δ 1/67108864, Δ 1/134217728, Δ 1/268435456, Δ 1/536870912, Δ 1/1073741824, Δ 1/2147483648, Δ 1/4294967296, Δ 1/8589934592, Δ 1/17179869184, Δ 1/34359738368, Δ 1/68719476736, Δ 1/137438953472, Δ 1/274877906944, Δ 1/549755813888, Δ 1/1099511627776, Δ 1/2199023255552, Δ 1/4398046511104, Δ 1/8796093022208, Δ 1/17592186044416, Δ 1/35184372088832, Δ 1/70368744177664, Δ 1/140737488355328, Δ 1/281474976710656, Δ 1/562949953421312, Δ 1/1125899906842624, Δ 1/2251799813685248, Δ 1/4503599627370496, Δ 1/9007199254740992, Δ 1/18014398509481984, Δ 1/36028797018963968, Δ 1/72057594037927936, Δ 1/144115188075855872, Δ 1/288230376151711744, Δ 1/576460752303423488, Δ 1/1152921504606846976, Δ 1/2305843009213693952, Δ 1/4611686018427387904, Δ 1/9223372036854775808, Δ 1/18446744073709551616, Δ 1/36893488147419103232, Δ 1/73786976294838206464, Δ 1/147573952589676412928, Δ 1/295147905179352825856, Δ 1/590295810358705651712, Δ 1/1180591620717411303424, Δ 1/2361183241434822606848, Δ 1/4722366482869645213696, Δ 1/9444732965739290427392, Δ 1/18889465931478580854784, Δ 1/37778931862957161709568, Δ 1/75557863725914323419136, Δ 1/151115727451828646838272, Δ 1/302231454903657293676544, Δ 1/604462909807314587353088, Δ 1/1208925819614629174706176, Δ 1/2417851639229258349412352, Δ 1/4835703278458516698824704, Δ 1/9671406556917033397649408, Δ 1/19342813113834066795298816, Δ 1/38685626227668133590597632, Δ 1/77371252455336267181195264, Δ 1/154742504910672534362390528, Δ 1/309485009821345068724781056, Δ 1/618970019642690137449562112, Δ 1/1237940039285380274899124224, Δ 1/2475880078570760549798248448, Δ 1/4951760157141521099596496896, Δ 1/9903520314283042199192993792, Δ 1/19807040628566084398385987584, Δ 1/39614081257132168796771975168, Δ 1/79228162514264337593543950336, Δ 1/158456325028528675187087900672, Δ 1/316912650057057350374175801344, Δ 1/633825300114114700748351602688, Δ 1/1267650600228229401496703205376, Δ 1/2535301200456458802993406410752, Δ 1/5070602400912917605986812821504, Δ 1/10141204801825835211973625643008, Δ 1/20282409603651670423947251286016, Δ 1/40564819207303340847894502572032, Δ 1/81129638414606681695789005144064, Δ 1/162259276829213363391578010288128, Δ 1/324518553658426726783156020576256, Δ 1/649037107316853453566312041152512, Δ 1/12980742146

Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -10 ... 50 °C
Precizie de funcționare: 6 Mn / an
Temperatură de depozitare: -20 to 60 °C
Temperatură depozitare/transport: -20 ... 60 °C
Identificare
Linie principală proiectare: D³/₄D¹/₄D°N¹/₂NÑÑÑĐ»ĐμD°Ñ,N€D³/₄D¹/₂D_.D°D°

Pret: 777,21 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-crepuscular-cu-programator-zilnic-analog-242260>