

Arhitectură
Tip de montaj: Ținut DIN
Date tehnice: Inversor de sursă, ciclu program: 1x7 zile
Funcție
Număr canale funcționale: 1
Tastă de blocare cu cheie
Configurație
 $\Delta \mu N \epsilon \mu D^{\circ} \tilde{N} \hat{Z} \tilde{N} \pm \theta^{\circ} \tilde{N}, \mu D \gg \tilde{N} C E$
Comenzi în indicatori
Funcție buton: Da
 $N - \partial - \partial \hat{s} - \partial' \tilde{D}_j \tilde{N} \partial \zeta \partial \gg \mu D \mu D^{1/4} \tilde{N} \partial \zeta \partial^{3/4} \partial' \tilde{N} \partial^2 \mu \tilde{N}, \partial^{\circ} \partial^{3/4} \partial^1$
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V +/- 15%
Curent electric
Curent permanent acceptat în AC1: 16 A
Curent max. (cos phi 0,6): 10 A
Comutator cos φ=0.6: max 10 A
Putere
Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență: 1000 VA
Putere absorbită: 6 VA
Putere de iluminare becuri cu incandescență: 0/2300 W
Pierdere putere la sarcină maximă: ≈ 2 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 2 W
Pierdere de putere pe bobină: 0,3 W
Măsurări
Precizie executare: ± 1.5 s/z
Baterie
Rezervă energie [ani]: ≈ 5 a
cu baterie tip litiu: LS14250
Sursă de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V +/- 15%
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 65 mm
Înălțimea produsului instalat: 85 mm
Lungime: 35 mm
Lățime produsului instalat: 65 mm
Lățime dispozitiv montat pe înălțime (RMD): 2 module
Becri fluorescente de control
Lămpi florescente: max. 1000 VA
Putere maximă lămpi fluorescente paralele: 400 VA
Sarcina max. a lămpilor cu fluorescență (comutare în serie): 1000 W
compensate în paralel: 400 VA
Control incandescent
230 V lămpi cu incandescență și halogen: max 2300 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 2300 W
Montare
Tip de montaj: Ținut DIN (REG)
pentru montare pe înălțime DIN
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 1 ... 6 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 1 ... 6 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²
Număr de contacte: 1
Tipul contactelor: 1W fără potențial
cu terminal cu înșurub
Setări
Setare timp varf/iarnă: automat
Finețe de programare: 1 mn
Program ciclic: 1
Program astronomic: 1
 $\tilde{N} \partial^{\circ} \partial^2 \tilde{N}, \partial^{3/4} \partial^{1/4} \partial^{\circ} \tilde{N}, \partial_j \tilde{N} \pm \mu \tilde{N} \partial^{\circ} \partial_j \partial^{1/4} \partial \zeta \mu \tilde{N} \epsilon \mu D^{\circ} \tilde{N} \hat{Z} \tilde{N} \pm \mu D \mu \frac{1}{2} \tilde{D}_j \mu D^{1/4} \tilde{N}$
 $\partial \gg \mu \mu \tilde{N}, \partial^{1/4} \mu D \partial^3 \partial^{3/4} \partial^{1/2} \partial^{\circ} \partial \cdot \partial_j \partial^{1/4} \mu D \mu \partial^2 \tilde{N} \epsilon \mu D \mu^{1/4} \tilde{N}$
Programare posibilă fără tensiune de reea
Echipament
Număr etapele de program: 56
Număr timpi comutare pornire/oprire: 56
Număr de canale: 1
Rezervă de funcționare: 5 ani
Utilizare
Ciclu: Ceas săptămânal
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
cu cheie de programare

CondiȚii de utilizare
Temperaturăf lucru: -10 ... 55 °C
Precizie de funcȚionare: 1,5
Temperaturăf de depozitare: -20 to 60 °C
Temperaturăf depozitare/transport: -20 ... 60 °C
Identificare
Linie principalăf proiectare: Sistem de comandăf a luminii
Pret: 529,86 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/programator-cu-functie-astro-1-canal-243512>