Image not found or type



F&F CONTOR DE ENERGIE LE-01M

Descriere produs
Telecomanda. Faza singulara. RS-485 Port + MODBUS RTU.
LE-01M este un indicator static (electronic) calibrat curent electric cu curent alternativ in sistem direct in sistem. Se utilizeaza pentru citirile si inregistrarile luate de energie electrica pentru citirea la distanta printr-un RS-485 cu fir.
Conformitate
MID Directiva 2004/22 / CE
EN 50470-1 / 3 Functionarea
LE-01M sub influenta fluxului curent si tensiunii aplicate necesita masurarea precisa a cantitatii de energie electrica consumata. Consumul de energie este indicat printr-un LED intermitent (1600 puls / kWh) si valoarea sa este determinata de afisajul LCD. Decimarile reprezinta sute de kWh (0,01 kWh = 10 WH). Comunicarea cu rata de lucru ca dispozitive slave se efectueaza conform standardului Modbus RTU prin RS-485. Cititi valorile inregistrarii dupa conversie KWh dati un rezultat in concordanta cu indicatiile de pe indicatorul de afisare. Fiecare dintre indicatori este identificat printr-o adresa unica transmisa de utilizator.
Aten?ie!
Indicatorul are o iesire de impulsoare asa + - asa-. Acest lucru va permite sa conectati un alt dispozitiv de citire (deci) impulsuri generate de contor. Pentru functionarea corecta a contorului nu este necesara conectarea dispozitivelor suplimentare. Program de service Le config
Programul permite testarea citirii energiei calculate si de a face setarile parametrilor de baza ai contorului.
MeternetPro.
Aplicatia MeternetPro Permite Citirea de la Distanta a Statelor si a indicatiei de contactura, Multimetru, Traductoare de Masurare, Module de Expansieune de intrare / Iesire si Alte Dispozitive de Masurare Care Comunica prin protocolul MODBUS RTU. SCHIMBUL DE DATA INTRERE DISONIZITa sI APLICAtIE ESTE EXECUT RS-485 SAU REtEAUA Locuie (LAN). Aplicatia, Impreuna cu Baza De Data, Este instalare PE Server Special MT-CPU-1, Ingrijire Opereaza Intr-o Retea Locala. INTERFAtA UTILIZATORULUI SOFTWARE ESTE O APICAtIE WEB (WEB SITE). Accesul La Aplicatia ESTE Executiv Prin Orice Browser Web. INTRE-O REtEA LAN CU O ADRES IP PUBLICa, Puteti

CONFUCURA APICAtIA sI CITItI DATEL PE INTERNET.SUBPRICTII DE FACTURARE A MODULUI DE CONSUM DE ENERGIE ELECTRIE
Modulul de facturare a subscrierii un consumul de Energie Una A altor Valori incremenale Inregistrat, de Exemplu: apa, calduta etc. vote Permite Sa CALCULULtI CREsTEREA VALORIII (INTERVALE). Cicluri: Lunar, Saptamananal, Zilnic, Pe orda. Modulul Va Permite Sai Creati Mai Multe Rapoarte Individual si Paralele. Meternet
Programul Permite Citirea La Distanta Prin Reteaua RS-485 Afiseaza Pana La 1000 de Indicatori. SCHIMBUL DE INTREtINERE INTRENTRE CONTARE sI APICAtIE SE FACE PARTOR-ONU PORT SAU ONU Server USB Standard RS485 <-> PE LAN (Ethernet). Pentru Conexiunea LAN La Router Cu o Adres IP statica, Puteti Citi Datele Prin Internet. Tastagi o singura fals
Porturi RS-485
Protocolul de Comunicare Modbus RTU
Midul de Compatibilitate Directiva 2014/32 / UE
Tensiune de Referinta 230 V AC ± 30%
Curentul vindecator 5:00 am
Curent Maxim 80 a
Curent minim Masumrat 0,04 a
Consumul propriu al contorului 10 VA; 2 W.
Domeniul de APLICARE AL INDICAtIEI ABACULUI 0 ÷ 99999,99 kWh
Constanta Constanta (0,625 wh / imp) 1600 imp / kWh
Citirea de Semnalizare a condus pe Rosu
Iesire Impulsoare SO + COLECTOR DE SODIU
Tensiunea de Conectare SO + SO- MAX. 27 V dc.
CURENTUL DE CONECTARE SO + SO- MAX. 27 ma.
Timpul Pulsulii SO + SO- 34 ÷ 80 ms
CLASA DE PREZIZIE B.
Blocuri termale termale de 25 mm²
DIMENIUNI 4,5 Moduleu (75 mm)
Asamblare pe Calea Ferata 35 mm
Ingress Protection Marking IP20
Pret: 356,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contor-de-energie-le-01m-191385