

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE AMR SCAME 403.AMR1686, 16 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 403.AMR1686 este o priz? industrial? cu interblocare mecanic? din seria ADVANCE-GRP[AMR], destinat? integr?rii în sistemul AMR. Referin?a are configura?ia 3P+E, curentul 16 A, tensiunea 380-415 V ?i codificarea 6h.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod: 403.AMR1686; seria ADVANCE-GRP[AMR].
- Destina?ie: priz? industrial? fix?, cu montaj în panou ?i interblocare mecanic?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie: 3P+E.
- Tensiune nominal? publicat?: 380-415 V; pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69; rezisten?? mecanic?: IK10.
- Material: poliester armat cu fibr? de sticl? GRP; contacte din alam? CuZn.
- Racordarea conductoarelor: borne cu ?urub.
- Flan??: 130X260MM; cotele de decupaj ?i fixare se verific? în desenul individual.
- Temperatur? de func?ionare: -40°C/+60°C.
- Încercare cu fir incandescent: GW 960°C; auto-stingere UL94: V0.
- Cot? de lac?t publicat?: ø5mm.
- Variant? f?r? portfuzibil, potrivit fi?ei individuale.
- ?uruburi de fixare din o?el inoxidabil furnizate, conform notei individuale.

Func?ionare ?i alegere

403.AMR1686 formeaz? un punct fix de racordare cu interblocare mecanic?. Mecanismul coreleaz? operarea aparatului de comuta?ie cu pozi?ia fi?ei; se respect? secven?a de utilizare din instruc?iunile modelului, f?r?

for?area mecanismului. În sistemul AMR configurat conform manualului, datele energetice ?i parametrii electrici sunt colecta?i ?i pot fi consulta?i prin interfa?a web. Înrolarea dispozitivului, comunica?ia cu serverul ?i regulile de notificare sunt p?r?i ale punerii în func?iune; func?iile sistemului nu se ob?in doar prin racordarea cablului de putere. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? în func?ie de configura?ia concret? ?i de receptor. Se verific? 16 A, 3P+E, 380-415 V, 6h, cablul ?i etan?area ansamblului pentru gradele IP66/IP67/IP69 declarate.

Exemple de utilizare

- Integrarea unei prize 403.AMR1686 la o instala?ie tehnic? integrat? într-o re?ea AMR, dac? circuitul ?i receptorul corespund cu 16 A, 3P+E, 380-415 V ?i 6h. Punerea în func?iune include verificarea interbloc?rii ?i configurarea monitoriz?rii AMR.
- Preg?tirea monitoriz?rii consumului pentru o instala?ie tehnic? integrat? într-o re?ea AMR, cu 403.AMR1686. Se confrunt? flan?a 130X260MM, protec?iile circuitului, închiderea IP66/IP67/IP69 ?i identificarea dispozitivului în sistem.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? echiparea pentru protec?ie între 403.AMR1686 ?i 403.AMR1686-M?

403.AMR1686: f?r? portfuzibil; 403.AMR1686-M: execu?ie cu men?iune MCB în fi??. La înlocuire sau integrare se confrunt? toate datele electrice, compatibilitatea mecanic? ?i configura?ia sistemului AMR.

2. Ce parametri se verific? la racordarea modelului 403.AMR1686?

Se confrunt? 16 A, 3P+E, 380-415 V ?i 6h cu receptorul ?i perechea de cuplare. Se verific? separat schema circuitului, conductorii, protec?iile ?i interblocarea.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/403.AMR1686.pdf ; manualul sistemului AMR: https://techsheet.scame.com/Download/dms/documenti%20tecnici/foglio%20istruzioni/zp90992-i-1.pdf

Pret: 2.944,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-interblocabila-16a-3p-e-6h-380-415v-130x260mm-terminal-cu-surub-cu-interblocaj-mecanic-195651