

SCAME KIT CONVERSIE AMR SCAME 403.AMRK6386, PENTRU PRIZ?, 63 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 403.AMRK6386 este identificat de produc?tor ca kit pentru conversia în sistem AMR, din seria ADVANCE-GRP[AMR]. Referin?a are configura?ia 3P+E, curentul 63 A, tensiunea 380-415 V ?i codificarea 6h.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod: 403.AMRK6386; seria ADVANCE-GRP[AMR].
- Destina?ie: kit pentru conversie în sistem AMR.
- Curent nominal: 63 A; configura?ie: 3P+E.
- Tensiune nominal? publicat?: 380-415 V; pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69; rezisten?? mecanic?: IK10.
- Material: poliester armat cu fibr? de sticl? GRP; contacte din alam? CuZn.
- Racordarea conductoarelor: borne cu ?urub.
- Flan??: 170X380MM; cotele de decupaj ?i fixare se verific? în desenul individual.
- Temperatur? de func?ionare: -40°C/+60°C.
- Încercare cu fir incandescent: GW 960°C; auto-stingere UL94: V0.
- Cot? de lac?t publicat?: ø6,3mm.
- Variant? f?r? portfuzibil, potrivit fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

Kitul 403.AMRK6386 se alege pentru conversia unui ansamblu compatibil în sistem AMR. Referin?a de priz?, schema, interblocarea, flan?a ?i configura?ia electric? trebuie confruntate cu ansamblul existent înainte de conversie. Con?inutul livr?rii ?i componentele de comunica?ie se verific? pentru configura?ia comandat?.

În sistemul AMR configurat conform manualului, datele energetice ?i parametrii electrici sunt colecta?i ?i pot fi consulta?i prin interfa?a web. Înrolarea dispozitivului, comunica?ia cu serverul ?i regulile de notificare sunt p?r?i ale punerii în func?iune; func?iile sistemului nu se ob?in doar prin racordarea cablului de putere. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? în func?ie de configura?ia concret? ?i de receptor. Se verific? 63 A, 3P+E, 380-415 V, 6h, cablul ?i etan?area ansamblului pentru gradele IP66/IP67/IP69 declarate.

Exemple de utilizare

- Conversia unui ansamblu compatibil pentru un punct de alimentare al unei linii de produc?ie, utilizând kitul 403.AMRK6386. Se verific? piesele de baz? ?i schema pentru 63 A, 3P+E, 380-415 V, 6h, apoi se configureaz? integrarea AMR.
- Verificarea condi?iilor de între?inere pentru un punct de alimentare al unei linii de produc?ie, cu 403.AMRK6386. Se confrunt? flan?a 170X380MM, protec?iile circuitului, închiderea IP66/IP67/IP69 ?i identificarea dispozitivului în sistem.

Întreb?ri frecvente

1. Dup? ce cote se preg?te?te montajul pentru 403.AMRK6386?

Flan?a publicat? este 170X380MM. Dimensiunile flan?ei nu se folosesc automat drept decupaj: g?urile, spa?iul posterior ?i fixarea se iau din desenul ?i instruc?iunile referin?ei.

2. Cum difer? tipul produsului între 403.AMRK6386 ?i 403.AMR6386-F?

403.AMRK6386: kit de conversie; 403.AMR6386-F: priz? AMR. Un kit de conversie se alege dup? ansamblul existent ?i instruc?iunile sistemului, nu doar dup? curentul nominal.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/403.AMRK6386.pdf ; manualul sistemului AMR: https://techsheet.scame.com/Download/dms/documenti%20tecnici/foglio%20istruzioni/zp90992-i-1.pdf

Pret: 3.029,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-interblocabila-63a-3p-e-6h-380-415v-170x380mm-terminal-cu-surub-cu-interblocaj-mecanic-195695