



TUTONDO MIXER AUDIO PROGRAMABIL, 8+1 INTRARI, 6 IESIRI, TUTONDO

Unitatea master pentru controlul și gestionarea sistemului de radiodifuziune audio multiroom .

MTA816 este echipat cu 9 intrări audio , 8 centralizat + 1 intrare audio local, pentru fiecare zonă . Se poate administra 6 zone care poate fi extins până la 48 prin adăugarea de până la 7 unități de extensie .

Unitatea principală este echipată cu un microprocesor puternic care permite controlul digital al tuturor parametrilor zonei atât central prin intermediul panoului frontal și prin unități de control remote .

Funcții suportate : zonă și sursă de on / off , selectarea sursei , control al volumului , bass și treble , echilibru , , intensitate , de somn , de control cu funcție mute pentru sursele audio echipate cu dispozitive de control cu funcție STIF .

Unitatea de control are caracteristici suplimentare care o face extrem de flexibilă FL , de exemplu, Numele cameră personalizare , stereo sau mono configurație de ieșire ; alarme săptămânale programabile ; management de paginare de la stația de paginare , până la 14 nivele de prioritate programabile referitoare la intrările de gestionare a muzicii , microfoane (paginare generale și mesaje de alarmă) , mesaje pre - înregistrate (pentru furnizarea Informații sau alarme) .

Unitatea principală este echipată cu interfețe Ethernet și RS232 și pot fi controlate prin PC folosind software-ul adecvat sau interfațat cu orice sistem avansat de automatizare a casei , este ideal pentru scenarii și evenimente care sunt pornite prin intermediul software-ului sau pur și simplu de trigger programabile .

- Matrice audio programabile controlate digital, de un procesor pe 32 de biți . Firmware-ul poate fi actualizat prin intermediul interfeței Ethernet . Ceas intern și data sunt actualizate chiar și fără sursa de alimentare - Monocromatic LCD grafic cu iluminare reglabilă a culorilor (RGB) .

- Controale pe bază de meniu cu taste pentru : OK / Cancel , sus / jos și Slider pentru modificarea setărilor - Acces rapid la funcțiile cel mai des folosite prin intermediul panoului frontal : On / Off , selector sursă , de control al volumului
- Limbi suportate: engleză , în italiană . - 8 stereo audio AUX intrări (CD , DVD , HD , SAT , radio , etc ...) Impedanta de intrare 47 KOhm , care cuprinde : - 6 intrări stereo cu placat cu aur PIN RCA . Sensibilitate selectabilă la 0,5 la 2 V rms .
- 2 intrări stereo cu terminale detașabile . Sensibilitatea selectabil 1-4.25 V rms .
- 1 intrare audio stereo locale, pentru fiecare zonă . Impedanta de intrare 270 Ohm , sensibilitatea 1-4.25 V rms
- 6 amplifi ed stereo ieșiri 11 +11 W RMS la 4 ohmi , activ semnal standard de 12 Vpp de boxe active cu terminale detașabile .
- 6 Line Out tip de terminale de ieșire stereo , 1 V nivelul de RMS .
- 8 prize pentru dispozitive suplimentare de control cu funcție STIF .
- 1 conector Ethernet RJ45 interfață . - 1 DB9 conector RS232 .
- Conector Bus pentru extindere (până la 7 pentru un total de 48 de zone) .
- Built - in de alimentare stabilizat de energie , zgomot redus , protecție scurt - circuit, 24Vdc 6,5 A (în mărșurș furnizeze 20 de activ difuzoare tip 508/530-10 , 50 de tip 503 , 10 de tip 530-20 , sau 7 tip 530-30) .
- 12 intrări de declanșare , contacte normal - deschise, pentru evenimente externe .
- 6 ieșiri releu programabile de uz general . Adecvate pentru instalare pe 19 " unități standard rack . Dimensiuni de gabarit : 2 unități de rack (folosind suporturi GRK) . Alimentare: 110 ÷ 230 V 50 ÷ 60 Hz Dimensiuni : H 88 x L 430 x D 320 mm Greutate : 6.3 kg

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mixer-audio-programabil-8-1-intrari-6-iesiri-tutondo-19886>