



F&F RELEU DE PRIORITIZARE CONSUM CU MONTAJ PE SINA

Descriere produs
Fixarea la baz?. Domeniu de reglare 2 ÷ 15 A.
Releele prioritare sunt proiectate pentru a controla valoarea curentului preluat de receptoarele electrice ?i unit??ile lor de control în cazurile în care lucrul lor simultan ar putea duce la activarea supraînc?rc?rii circuitului sau la protec?ia la suprasarcin? de curent.
Func?ionarea
Poten?iometrul seteaz? valoarea curentului tras (de la 2A la 15A; pentru PR-615: de la 4A la 30A) în circuitul prioritar, deasupra c?ruia receptorul întrerupe circuitul non-primar. O sc?dere a consumului de curent în circuitul prioritar sub valoarea pragului setat va avea ca rezultat o activare automat? a circuitului f?r? prioritate. În cazurile în care receptorul prioritar este deja activat, releul prioritar va împiedica activarea receptorului f?r? prioritate.

ype	direct connection
Power supply voltage	230 V AC
The executive element	relay
Contact configuration	1 × NO
Separation of the contact	YES
Maximum current of non-priority receivers	16 A or larger contactor
Maximum current of priority receivers	15 A
Switching current	2÷15 A
Switching delay	0,1 s
Return delay	0,1 s
Power return hysteresis	10%
Terminal	pluggable terminal blocks 4,0 mm²

Tightening torque	0,5 Nm
Power consumption	0,4 W
Working temperature	-25 ÷ 50 °C
Dimensions	51×67×26 mm (± 1 mm)
Assembly	on wall
Ingress Protection Marking	IP20

Pret: 258,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-prioritizare-consum-cu-montaj-pe-sina