



HAGER CONTACT FEREASTR?, RADIO, KNX

Arhitectur?

Tip de montaj: Aparent

Func?ii

Modul bus deta?abil: nu

Func?ii suplimentare ETS: valoare, timp de intarziere, func?ie buton, stare baterie

? ???????? ?????? ? ?????????? ??????????

func?ii quicklink: comutare, falsa, 2 scene, comutare or?, buton, contact NO, control fortat

Comenzi ?i indicatori

Led de semnalizare: Led de semnalizare

cu buton de configurare

Conectivitate

Protocol radio: Radio KNX

Categorie destinatar: 2

Voltaj

Tensiune de intrare: 3 V

Tensiune lucru: 3 V DC

Curent electric

Num?rul circuitelor electrice de intrare: 2

Frecven??

Frecven?? de transfer: 868 MHz

Frecven?? transmisie radio: 868,3 MHz

Putere

Putere transmisie radio: < 10 mW

Rezisten??

Ciclul de func?ionare al transmi??torului: 1 %

Suprafa?? de acoperire

Raz? max. de ac?iune: max. 30 m (cl?dire) / 100 m (in aer liber)

Baterie

Durată de viață a bateriei [ani]: ~ 4

2 baterii alcaline AAA LR03

Materiale

Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur

Culoare: alb polar

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 30 mm

Înălțimea produsului instalat: 26 mm

Lățimea produsului instalat: 138 mm

Distanța până la magnet: max 5 mm

Control LED

configurare LED ;

Montare

Tip de montaj: Structură

adaptor compensare înălțime magnet

Conexiune

terminale suplimentare pentru suruburi/contacte

integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafață, în sistem KNX TP

Setări

configurare rapidă prin intermediul butoanelor și a display-ului LED

Scopul livrării

plăcuțe adezive pentru fixare

Echipament

Număr canale radio: 1

Număr link rapid: max. 20 transmițători/receptori

Protecție

Tip de protecție IP: IP31

Condiții de utilizare

Temperatură de depozitare: -25 to 70 °C

Pret: 456,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contact-fereastră-radio-knx-240814>