

HAGER RECEPTOR RADIO, 1 INTRARE + 1 IE?IRE, 10A, IP55, QL

Arhitectur?
Num?rul ie?irilor: 1
Sistem bus: KNX
Func?ii
Func?ii suplimentare ETS: +6 scene, mod func?ionare pornit/oprit, 1 buton control sus/jos, intrerup?tor cu revenire, 2 alarme, display stare
? ???????? ?????? ? ????????? ?????????
func?ii quicklink: comutare, 2 scene, comutare or?,
buton, contact NO, control fortat,control fortat, buton sus/jos
Configura?ie
produs, cu cablu cu 2 fire
Comenzi ?i indicatori
Led de semnalizare: Da
Cu control LED: Da
? ?????? ??????????? "???./????."
cu buton ?i func?ii de configurare
Activare prin comutator, butoane, temporizator
Conectivitate
Protocol radio: Radio KNX
Categorie destinatar: 2
intrare binar? furnizat? independent de re?ea, pentru contact f?r? poten?ial
Principalele caracteristici electrice
Tip tensiune alimentare: AC
Voltaj
Tensiune generat? de alimentare: Nu
Tensiune de intrare: 5 V
Tensiune lucru: 230 V AC

Curent electric
Semnal curent intrare: 33 µA
Num?rul circuitelor electrice de intrare: 1
Comutator: max 10 A
Frecven??
Frecven?? recep?ie radio: 868,3 MHz
Frecven?? de transmisie/recep?ie radio: 868,3 MHz
Putere
Putere ie?ire: 2300 W
Putere maxim? l?mpi cu incandescen??: 1500 VA
Transformatoare conven?ionale: 600 VA
Transformatoare electrice: 600 W
Putere transmisie radio: < 10 mW
cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?
Rezisten??
Ciclul de func?ionare al transmi??torului: 1 %
M?sur?
Scanare tensiune de intrare: 5 V V
Umiditate relativ? (f?r? condensare): 0 … 65 % without_condensation
Suprafa?? de acoperire
Raz? max. de ac?iune: max. 30 m (cl?dire) / 100 m (in aer liber)
Materiale
Culoare independent? de liniile de design: gri deschis
Aspect suprafa??: mat
Dimensiuni
O: 53 mm
In?l?ime: 35 mm
Lungime: 150 mm
L??ime: 85 mm
Control iluminare
necompensate: 600 VA
cu balast electronic: 6 x 58 W
Becuri fluorescente de control
L?mpi economice: 100 W
L?mpi fluorescente compacte: 6x 18 W
compensate in paralel: 36 W
Control LED
230 V l?mpi cu LED: 100 W
Control incandescent
230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 1500 W
Montare
??? ??????????? ?????? ??????? ???????? ???????
Conexiune
Diferite faze la leg?tur?: Nu
Adaptat la energie capacitiv?: Nu
cu terminal cu ?urub
integrare in gateway radio/TP KNX, montat pe suprafa??, in sistem KNX TP
Cablu
Lungime cablu binar, extensibil pan? la: max 5 m
Lungime cablu binar: max 5 m
cu pl?ci de montaj
Set?ri
Tipuri de configurare acceptate: system , easy , PB
configurare rapid? prin intermediul butoanelor ?i a display-ului LED

Echipament
Num?r canale radio: 1
Num?r link rapid: max. 20 transmi??tori/receptori
Num?r de canale: 1
Comutare manual?: Da
Ciclul de func?ionare al transmi??torului: 1 %
Utilizare
Timp impuls: min 50 ms
Condi?ii de utilizare
Temperatur? lucru: -10 … 55 °C
Identificare
Aplica?ie, utilizare: Radio KNX
??? ?????????: ??? ?????????: ????? ??????
Linie principal? proiectare: Platform? electronic?
Linia (liniile) de proiectare secundar?: Berker.Net
Pret: 1.307,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/receptor-radio-1-intrare-1-iesire-10a-ip55-ql-243624