

SCHRACK BEC LED SPOT MR16 7,8W GU5.3 12V 36°, 500 LM, LUMIN? CALD? 3000K, DIMABIL, LI43519242

Acesta este un bec LED de tip spot, produs de Schrack, pentru corpuri de iluminat cu soclu GU5.3. Consum? 7,8 W, d? 500 lm ?i are lumin? cald? (3000K).

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Dormitoare, sufragerii ?i holuri, unde vrei o atmosfer? cald?

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED spot MR16
- **Soclu:** GU5.3
- **Putere:** 7,8 W
- **Flux luminos:** 500 lm
- **Eficien??:** circa 64 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 3000 K (cald?)
- **Unghi de deschidere:** 36°
- **Tensiune de alimentare:** 12 V
- **Dimabil:** da
- **Durat? de via?? declarat?:** 40.000 ore
- **Produc?tor:** Schrack

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU5.3** este soclul cu doi pini sub?iri al spoturilor MR16, care se monteaz? prin împingere. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Func?ioneaz? la 12 V, deci are nevoie de un transformator sau o surs? potrivit? pentru LED. Transformatoarele electronice vechi pentru halogen pot face becul s? pâlpâie dac? sarcina este sub minimul lor.
- Este dimabil, dar folose?te un variator compatibil cu LED (de preferat cu t?iere pe front descendent, „trailing edge”). Variatoarele vechi pentru incandescen?? pot da pâlpâire sau zumzet.

Întreb?ri frecvente

Merge cu variator?
Da, este dimabil. Pentru o reglare f?r? pâlpâire, folose?te un variator compatibil cu becuri LED; cele vechi, pentru incandescen??, pot avea o sarcin? minim? prea mare.

Are nevoie de transformator?
Da. Func?ioneaz? la 12 V, deci are nevoie de o surs? sau un transformator potrivit pentru LED. Puterea sursei trebuie s? acopere toate becurile montate pe ea, cu o rezerv? de circa 20%.

Pret: 125,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/rl-mr16-43-dim-7-8w-12v-360-930-500lm-1150cd-gu5-3-40000h-274995