

SCHNEIDER VARIATOR DE TURATIE ATV320, 5.5 KW, 380…500 V, 3 PHASES, COMPACT

gama de produse	Altivar Machine ATV320
tip produs sau componenta	Variator de viteza
aplicatie specifica produsului	Ma?ini complexe
varianta	Standard version
formatul unitatii	Book
mod de montare	Wall mount
protocol port de comunicatie	Serial Modbus CANopen
card optional	Communication module, CANopen communication module, EtherCAT communication module, Profibus DP V1 communication module, PROFINET communication module, Ethernet Powerlink communication module, Ethernet/IP communication module, DeviceNet

Us] tensiune nominala de alimentare	380...500 V - 15...10 %
curent nominal de iesire	14,3 A
putere motor kW	5,5 kW pentru heavy duty

filtru EMC	Clasa C2 filtru EMC integrat
grad de protectie IP	IP20

Suplimentar

numar intrare discreta	7
tip de intrare discreta	STO cuplu de siguran??, 24 V c.c., impedan??: 1.5 kOhm DI1...DI6 logic inputs, 24 V c.c. (30 V) DI5 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (30 V)
logica de intrare discreta	Logica pozitiva (sursa) Logica negativa (derivatie)
numar iesire discreta	3
tip de iesire discreta	Colector deschis DQ+ 0…1 kHz 30 V c.c. 100 mA Colector deschis DQ- 0…1 kHz 30 V c.c. 100 mA
numarul intrarii analogice	3
tip de intrare analogica	AI1 tensiune 0...10 V c.c., impedan??: 30 kOhm, rezolu?ie 10 bits AI2 tensiune diferen?ial? bipolar? +/- 10 V c.c., impedan??: 30 kOhm, rezolu?ie 10 bits AI3 curent 0...20 mA (sau 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA sau alte configura?ii), impedan??: 250 Ohm, rezolu?ie 10 bits
numarul iesirii analogice	1
tip iesire analogica	Curent configurabil soft AQ1 0...20 mA 800 Ohm, rezolu?ie 10 bits Tensiune configurabil? soft AQ1 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezolu?ie 10 bits
tip releu iesire	Configurable relay logic R1A 1 NO 100000 cic Configurable relay logic R1B 1 NC 100000 cic Configurable relay logic R1C Configurable relay logic R2A 1 NO 100000 cic Configurable relay logic R2C
curent maxim de comutatie	Relay output R1A, R1B, R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a. Relay output R1A, R1B, R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c. Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a. Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c. Relay output R2A, R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a. Relay output R2A, R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c.
curentul minim de comutare	Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 5 mA la 24 V c.c.

Pret: 4.805,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/variator-de-turatie-atv320-5-5-kw-380-500-v-3-phases-compact