



FIBARO WALLI VARIATOR MAX 350W INTELIGENT Z-WAVE

Un variator inteligent cu posibilitate de dimare lumina de la surse de iluminat led, fluorescente, incandescente etc.

Echiptat cu inel LED și funcționalități cunoscute din modulele FIBARO cum ar fi:

- Gestionare la distanta a dispozitivelor electrice.
- Administrarea dispozitivelor prin comenzi vocale.
- Adaptarea inelului LED la preferințele utilizatorului.
- Notificări privind defectiunile dispozitivelor electrice.
- Funcție de monitorizare și consumul de energie.

Caracteristici tehnice

Alimentare 110-230V ~ 50/60 Hz

Protecție la supracurent extern recomandat? 10A Întrerupător de tip B (UE) 13A întrerupător de tip B

Fire recomandate 1.5-4.0mm²

Conceput pentru instalare în doze Ø = 60mm, adâncime ? 50mm

Temperatura de operare 0-35 ° C

Umiditate ambientală 10-95% RH fără condensare

Tip becuri compatibile - Sarcini rezistive Surse convenționale cu incandescență și halogen;
Rezistente capacitive incarcatoare Lampa fluorescenta tub (compact / cubalast electronic), transformator electronic, LED;incarcari inductive rezistivare Transformatoare feromagnetice

Puteri lucru :

50-350W - sarcini rezistive (incandescentă și halogen);

50-300VA - sarcini rezistiv-capacitive (lampa fluorescenta, transformator electronic, LED);

50-300VA - sarcini rezistiv-inductive (transformatoare feromagnetice);
5-50W - cu bypass 2: lamp? cu tub fluorescent sau LED

Protocolul radio Z-Wave (chip din seria 500)

Frecventa de radio 868,4 sau 869,85 MHz UE, 869,0 MHz RU

Raza de actiune pana la 40 m in interior (in functie de teren si de structura cladirii)

Dimensiuni (Lungime x Latime x Inaltime) 55 x 86 x 86 mm

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/walli-variator-max-350w-inteligent-z-wave>