



SCHNEIDER UNITATE DE CONTROL MICROLOGIC 2.0 X, PENTRU INTRERUPTOR MASTERPACT MTZ, FIX, PROTECTIE LI

Gama: MasterPacT

nume scurt al dispozitivului: Micrologic 2.0 X

Tip produs sau componenta: Unitate de comanda

aplicatie a dispozitivului: Protectia, monitorizarea si controlul echipamentului

aplicatie disjunctor: Standard de distributie IEC

Compatibilitate gama: MasterPact MTZ1 disjunctor

MasterPact MTZ2 disjunctor

MasterPact MTZ3 disjunctor

Poli: 3P

4P

Poli protejati: 3P 3d

4P 3d

4P 3d + N/2

4P 4d

4P 3d + OSN

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a., +/- 10 %

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

tehnologie unitate de declansare: Electronic

functii de protectie a unitatii de declansare: LI

tip de protectie: Protectie la suprasarcina (timpindelungat) conformitate cu ANSI 49

Protectie instantanee la scurtcircuit conformitate cu ANSI 50

valoare nominala unitate de declansare: 400 A

630 A

800 A

1000 A

1250 A

1600 A

2000 A

2500 A

3200 A

4000 A

5000 A

6300 A

mod de montare: Fix

setare de protectie neutru: 1 x Ir (4P 4d)

0,5 x Ir (4P 3d + N/2)

1.6 x Ir (4P 3d + OSN)

Fara protectie (4P 3d)

[Ir] interval de ajustare al curentului de suprasarcina: 0,4...1 x In reglabil in trepte de 1 A

tip de ajustare intarziere prelungita: Ajustabil cu pas 0.5 s

[tr] interval de ajustare al intarzierii curentului de suprasarcina: 12,5...600 s la 1.5 x Ir

0,5...24 s la 6 x Ir

0,7...16,6 s la 7.2 x Ir

memorie termica: Da

tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: Reglabil

[Ii] interval de ajustare al curentului de scurtcircuit: 1,5...10 x Ir reglabil in trepte de 0.5A x Ir cu HMI incorporat

1,5...10 x Ir reglabil in trepte de 0.1A x Ir cu Soft Ecoreach pentru aplicatia mobila Masterpact MTZ

[Mod Ii] interval de ajustare al intarzierii curentului de scurtcircuit: 20 ms in standard

blocare ZSI cu selectare a zonei: Fara

tip de diagnosticare a retelei si masinii: Vedere de ansamblu a vitalitatii sistemului (HMI):starea intreruptorului

Starea contactelor:starea intreruptorului

Ciclu de service al micrologicului:starea intreruptorului

Indicator al cauzei declansarii:cauza declansarii intreruptorului

Card de identificare:date de diagnosticare

Sinteza alarmelor configurate:date de diagnosticare

Functii monitorizate:date de diagnosticare

Operare:date de diagnosticare

Test micrologic:test

Test de protectie:test

Test de selectivitate:test

Informatii despre contextul declansarii:gestionarea crizei

Operare:diagnostic avansat

Ciclu de service intreruptor:starea intreruptorului

Tip de masurare: Contor de putere

managementul energiei: Masura ,energie activa, reactiva si aparenta

Masura ,retea electrica

Masura ,energie

tip de masura: Current I1, I2, I3, Iavg RMS

Neutral current IN RMS

Ground fault current Ig RMS

Voltage V12, V23, V31, VLLavg RMS

Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg RMS

Putere activa P, P1, P2, P3 total

Putere reactiva Q, Q1, Q2, Q3 total

Putere aparenta S, S1, S2, S3 total

Factor de putere

Energie activa Ep IN/OUT/tot

Reactive energy Eq IN/OUT/tot
Energie aparenta Es IN/OUT/tot
Cerere de curent I1, I2, I3, In, Iavg
Cerere de putere P, Q, S
Frecventa
Succesiunea fazelor
Earth leakage current
Distorsiune armonica totala de curent THD(I)
Distorsiune armonica totala de tensiune THD (V)
Curent asimetric
Tensiune asimetrica
masurare tensiune: 208...828 V c.a. 50/60 Hz faza la faza
120...480 V c.a. 50/60 Hz faza la neutru
gama de masurare a frecventei: 40...70 Hz
precizie de masurare: Curent I1, I2, I3, Iavg, Idemand pentru MTZ1: +/- 0.5 % 40...1600 x 1.2 A
Curent I1, I2, I3, Iavg, Idemand pentru MTZ2: +/- 0.5 % 40...4000 x 1.2 A
Curent I1, I2, I3, Iavg, Idemand pentru MTZ3: +/- 0.5 % 80...6300 x 1.2 A
Neutral current IN: +/- 1 %
Ground fault current Ig: +/- 5 %
Voltage V12, V23, V31, VLLavg: +/- 0.5 % 208...690 x 1.2 V
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg: +/- 0.5 % 120...400 x 1.2 V
Putere activa P, P1, P2, P3, Pdemand: +/- 1 %
Putere reactiva Q, Q1, Q2, Q3, Qdemand: +/- 2 %
Putere aparenta S, S1, S2, S3, Sdemand: +/- 1 %
Factor de putere: +/- 2 %
Energie activa Ep IN/OUT/tot: +/- 1 %
Energie reactiva Ep IN/OUT/tot: +/- 2 %
Energie aparenta Es IN/OUT/tot: +/- 1 %
Frecventa: +/- 0.005 Hz
Earth leakage current: +/- 10 %
Curent asimetric: +/- 0.5 %
clasa de precizie: Clasa 5P distorsiune armonica totala de curent THD(I)
Clasa 0.5 tensiune asimetrica
Clasa 1 energie activa si reactiva prin numararea pulsurilor (+/- W.h, +/- VAR.h)
Clasa 2 distorsiune armonica totala de tensiune THD (V)
tip afisaj: Ecran LCD - 128 x 96 pixels
protocol port de comunicare: Bluetooth 4.0 LE unu la unu 30 kbit/s
NFC unu la unu 28800 bauds conformitate cu ISO 15963
USB unu la unu 115 kbauds
inregistrare date: Jurnalele alarmelor
Jurnale de date
Min/max al valorilor instantanee
Jurnale de evenimente
Marcaj temporal
Jurnalele de mentenanta
standarde: EN/IEC 60255-1
SR EN 60947-2
EN/IEC 60092-202
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 61010-1
locul de montare: Folosire doar in interior
caracteristica de mediu: Locatie umeda nu este aprobat pentru utilizare conformitate cu IEC 61010-1
compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la descarcari electrostatice conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la campuri electromagnetice conforming to IEC 61000-4-3

Tranzienți rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 μs test de imunitate la undă de șoc conforming to IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF conforming to IEC 61000-4-6
Emisii conduse și radiate A conforming to CISPR 22
categorie de supratensiune: IV conforming to IEC 61010-1
categorie de masura: Categoria IV conformitate cu IEC 61010-2-30
grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1
temperatura ambientală de utilizare: -25...70 °C (operare)
-35 °C (pentru pornirea produsului)
umiditate relativă: 95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
altitudinea de funcționare: ≤ 2000 m fără declasare
≤ 4000 m cu tensiune de operare redusă 600V C.a.
≤ 5000 m cu tensiune de operare redusă 560V C.a.
Pret: 4.975,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unitate-de-control-micrologic-2-0-x-pentru-interruptor-masterpact-mtz-fix-protectie-li>