



SCHNEIDER BLOC CONTACTE REVENIRE CU ARC - 1 NC + 2 NO - MONTARE FRONTALA

gama de produse: Harmony XAC

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte

nume componenta: XENG

tip circuit electric: Circuit de comanda

aplicatie bloc de contacte: Cu 2 viteze

tip bloc de contacte: Monofilar

tip de operator: Revenire cu arc

Compatibilitate produs: XACA

Cap XACA9...

tip si compozitie contacte: 1 NC + 2 NO

montarea cutiei de borne: Montajin fata

operare contacte: Decuplare lenta

Decalat

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² fara terminale de cablu

Borne cu surub, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² cu pini

durabilitate mecanica: 1000000 cic

marcare cod contact: A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

[I_{th}] curent termic conventional in incinta: 10 A

[U_i] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 MΩ

forta de operare: 18 N

protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG

putere nominala de functionare in W: 40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare descriere borne
ISO nr. 1: (21-22)NC
(33-34)NO_CL
(13-14)NO
greutate neta: 0,04 kg
standarde: UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140
Pret: 95,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-contacte-revenire-cu-arc-1-nc-2-no-montare-frontala>