Image not found or type



OPTONICA CONTROLER LED BLUETOOTH + RF, 12-36V DC, 2 CANALE 5A, APLICATIE TUYA SI PUSH DIM - OPTONICA

Controlerul LED Optonica Bluetooth si RF gestioneaza benzi LED la tensiune constanta pe doua canale, ideal pentru variante monocrom sau CCT. Se comanda din aplicatia Tuya, din telecomanda RF sau dintr-un buton clasic (Push Dim), cu dimare 0-100% in 4096 de trepte. Specificatii tehnice:
- Tensiune de alimentare: 12-36V DC
- Tensiune de iesire: 2x (12-36)V DC
- Tip iesire: tensiune constanta
- Curent de iesire: 2 canale, 5A/canal
- Curent de intrare: 10,5A
- Putere de iesire: 2x (60-180)W
- Semnal de intrare: aplicatie Tuya + RF + Push Dim
- Distanta de control: 30 m
- Domeniu de dimare: 0-100%
- Nivele de gri: 4096 (2^12)
- Frecventa PWM: 2000 Hz (implicit)
- Telecomanda: Da
- Grad de protectie: IP20
- Temperatura de functionare: -20°C / +40°C
- Dimensiuni produs: 38 x 114 x 20 mm
- Garantie: 2 ani
- Cod EAN: 3800156663848

Pret: 137,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/controler-led-bluetooth-rf-12-36v-dc-2-canale-5a-aplicatie-tuya-si-push-dim-optonica