


# ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI BS17UQ/41 AR, 32 A, 240 V AC, 004750108

ETI 004750108, model BS17UQ/41/32A/240V, este un cartu? fuzibil BS17UQ/41, caracteristic? aR, pentru semiconductoare. Are curent nominal 32 A ?i tensiune nominal? 240 V AC, cu capacitate de rupere 100 kA.

## Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004750108; model BS17UQ/41/32A/240V.
- M?rime: BS17UQ/41; tip de fuzibil: BS17UQ/41.
- Curent nominal: 32 A.
- Tensiune nominal? AC: 240 V.
- Caracteristic? timp–curent: aR.
- Capacitate de rupere AC: 100 kA.
- Tensiune nominal? DC: 120 V.
- Capacitate de rupere DC: 100 kA.
- Putere disipat? nominal?: 2.2 W.
- Standard de referin??: BS88 Part 4, IEC 60269-4.

## Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aR este destinat? protec?iei la scurtcircuit a semiconductoarelor ?i nu asigur? singur? protec?ia complet? la suprasarcin?. Alegerea se face dup? tensiune, curent, curba timp–curent ?i integrala Joule admis? de semiconductor, cu protec?iile suplimentare prev?zute de proiect.

## Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004750108 într-un circuit AC de 240 V, cu protec?ie 32 A ?i caracteristic? aR, dup? verificarea coordon?rii.
- Protec?ia unui echipament electronic de putere cu soclu BS17UQ/41, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 100 kA.

## Întreb?ri frecvente

### 1. Ce valori se folosesc în AC ?i DC?

Fi?a codului 004750108 indic? 240 V AC ?i 120 V DC. Capacitatea de rupere AC este 100 kA. În DC, capacitatea de rupere indicat? este 100 kA.

### 2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 004750108 se verific? m?rimea BS17UQ/41, curentul 32 A, tensiunea 240 V AC, caracteristica aR, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004750108: https://www.etigroup.eu/products-services/004750108 ; catalog Ultra Quick: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/UltraQuick.pdf

Pret: 85,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-bs17uq-41-ar-32-a-240-v-ac-004750108-56813