

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



KVD CONTOR TRIFAZIC 100A DIGITAL

Performate

Umiditate (lucru) $\leq 75\%$
Temperatura de lucru $-10^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$
Temperatura de depozitare $-30^{\circ}\text{C} - +70^{\circ}\text{C}$
Standard international IEC 62053-21
Clasa de precizie 1
ClasProsa de protective IP51
Tensiune nominala 230/400V AC (3~)
Tensiune de lucru 161/279 - 300/520V AC (3~)
Insulation capabilities:
- AC tensiune de rezistenta 2KV for 1 minute
- Tensiune de impuls 6KV - 1.2 μ S waveform
Curent de baza (Ib):
CT type 1.5A
Conectare directa 10 (Imax)
CT type 6A
Conectare directa 100A

Instalare

² un comutator extern ar trebui s? fie instalat pe sârma de admisie, comutator care va fi folosit ca un dispozitiv de deconectare de contor . ?i acolo se recomand? ca întrerup? torul sa fie aproape de contor , astfel c? este mai usor si mai confortabil pentru operator.
² Acest dispozitiv trebuie instalat într-o cutie unde sa fie ferit de pref si umiditate .
² Contorul trebuie instalat pe un perete rezistent la foc si temperaturi ridicate .
² Contorul trebuie sa fie instalat într-un loc bine aerisit si uscat .
² Contorul poate fi fixat pe o sina DIN
² Atunci cand dispozitivul este montat pe un circuit cu mari fructuatii , este indicat sa se adauge si un system de protectie a dispozitivului

Material

Panou frontal PC
Capac ABS
Baza ABS

1.6 Dimensiuni

Latime 130 mm
Inaltime 126 mm
Adancime 65 mm
Greutate 0.7 Kg (net)

Pret: 231,70 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contor-trifazic-100a-digital>