

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER APC SMART-UPS VT 10 KVA 400 V CU 1 MOD BAT. EXT.
LA 2, PORNIRE 5X8, BYPASS INTRET. INT., CAPACITATE DE
CONECTARE IN PARALEL**

Denumire model APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V cu 1 Mod bat. Ext. la 2, Pornire 5X8, Bypass intret. int., Capacitate de conectare in paralel
Include Module de baterii livrare cu instalare , CD cu software , Ghid de instalare , Placa de gestionare retea , Module de putere livrare cu instalare , Serviciu de pornire , Manual de utilizare

Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani

Capacitate putere de iesire 8000 Wati / 10.0 kVA

Putere max. configurabila (wati) 8000 Wati / 10.0 kVA

Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz

Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire 400 sau 415 V

Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal

Alte tensiuni de iesire 380, 415V

Factor de varf 3 : 1

Online cu dubla conversie

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (1) Screw Terminals (Battery Backup)

Toleranta tensiune de iesire +/-1% statica si +/- 5% la 100% treapta sarcina

Tensiune de iesire THD < 2% pentru 0 la 100% sarcina liniara si < 5% pentru sarcina neliniara maxima

Functionare la suprasarcina 60 secunde @ 125% si 30 secunde @ 150%

Protectie necesara curent de iesire 20 A

Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat

Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz

Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 304 - 477 V

Alte tensiuni la intrare 380 , 415

Curent maxim de intrare 14 A

Capacitate disjunctoare alimentare 20 A

Distorsiune armonica totala de intrare Sub 5% pentru capacitate maxima

Tip de acumulator VRLA

Module baterie incluse 1

Battery Slots Empty 1

Timp de reincarcare tipic 5 ora(ore)

Cantitate RBC™ 1

Tensiune nominala baterie +/-192 V (separare baterie in legatura cu neutrul)

Terminare descarcare tensiune baterie +/-154 V

Port(uri) interfata DB-9 RS-232

Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631

Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional

Alarma sonora Alarma sonore si vizibile: intarzieri configurabile

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Inaltime maxima 1490.0 mm

Latime maxima 352.0 mm

Adancime maxima 842.0 mm

Greutate neta 305.0 kg

Greutate de transport 335.91 kg

Inaltime transport 1643.0 mm

Latime de transport 650.0 mm

Adancime transport 1062.0 mm

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 0.000 dB

Aprobati reglementare EN 50091-2 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC

62040-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111

Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-vt-10-kva-400-v-cu-1-mod-bat-ext-la-2-pornire-5x8-bypass-intret-int-capacitate-de-conectare-in-paralel-102445>