

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TUTONDO MIXER AUDIO PROGRAMABIL, 8+1 INTRARI, 6 IESIRI, TUTONDO

Unitatea master pentru controlul și gestionarea sistemului de radiodifuziune audio multiroom .

MTA816 este echipat cu 9 intrări audio , 8 centralizat? + 1 intrare audio local, pentru fiecare zon? . Se poate administra 6 zone care poate fi extins? până la 48 prin adugarea de până la 7 unit?i de extensie .

Unitatea principal? este echipat? cu un microprocesor puternic care permite controlul digital al tuturor parametrilor zonei atât central prin intermediul panoului frontal și prin unit?i de control remoted .

Func?ii suportate : zon? și surs? de on / off , selectarea sursei , control al volumului , bass și treble , echilibru , , intensitate , de somn , de control cu func?ie mute pentru sursele audio echipate cu dispozitive de control cu ??func?ie STIF .

Unitatea de control are caracteristici suplimentare care o face extrem de flexibil? FL , de exemplu, Numele camer? personalizare , stereo sau mono configura?ie de ie?ire ; alarme s?pt?mânale programabile ; management de paginare de la sta?ia de paginare , până la 14 nivele de prioritate programabile referitoare la intr?rile de gestionare a muzicii , microfoane (paginare generale și mesaje de alarm?) , mesaje pre - înregistrate (pentru furnizarea Informa?ii sau alarme) .

Unitatea principal? este echipat cu interfe?e Ethernet și RS232 și pot fi controlate prin PC folosind software-ul adecvat sau interfatat cu orice sistem avansat de automatizare a casei , este ideal pentru scenarii și evenimente care sunt pornite prin intermediul software-ului sau pur și simplu de triggere programabile .

- Matrice audio programabile controlate digital, de un procesor pe 32 de bi?i . Firmware-ul poate fi actualizat prin intermediul interfe?ei Ethernet . Ceas intern și data sunt actualizate chiar și f?r? sursa de alimentare - Monocromatic LCD grafic cu iluminare reglabil? a culorilor (RGB) .

- Controale pe baz? de meniu cu taste pentru : OK / Cancel , sus / jos și Slider pentru modificarea set?rilor - Acces rapid la func?iile cel mai des folosite prin intermediul panoului frontal : On / Off , selector surs? , de control al volumului

- Limbi suportate: englez? , în italian? . - 8 stereo audio AUX intrari (CD , DVD , HD , SAT , radio , etc ...) Impedanta de intrare 47 KOhm , care cuprinde : - 6 intrari stereo cu placat cu aur PIN RCA . Sensibilitate selectabil? la 0,5 la 2 V rms .

- 2 intrari stereo cu terminale deta?abile . Sensibilitatea selectabil 1-4.25 V rms .

- 1 intrare audio stereo locale, pentru fiecare zon? . Impedanta de intrare 270 Ohm , sensibilitatea 1-4.25 V rms

- 6 amplifi Ed stereo ie?iri 11 +11 W RMS la 4 ohmi , activ semnal standard de 12 Vpp de boxe active cu terminale deta?abile .

- 6 Line Out tip de terminale de iesire stereo , 1 V nivelul de RMS .

- 8 prize pentru dispozitive suplimentare de control cu ??func?ie STIF .

- 1 conector Ethernet RJ45 interfa?? . - 1 DB9 conector RS232 .

- Conector Bus pentru extinderi (până la 7 pentru un total de 48 de zone) .

- Built - in de alimentare stabilizat de energie , zgomot redus , protectie scurt - circuit, 24Vdc 6,5 A (în m?sur? s? furnizeze 20 de activ difuzoare tip 508/530-10 , 50 de tip 503 , 10 de tip 530-20 , sau 7 tip 530-30) .

- 12 intr?ri de declan?are , contacte normal - deschise, pentru evenimente externe .

- 6 ie?iri releu programabile de uz general . Adecvate pentru instalare pe 19 " unit?i standard rack . Dimensiuni de gabarit : 2 unit?i de rack (folosind suporturi GRK) .

Alimentare: 110 ÷ 230 V 50 ÷ 60 Hz Dimensiuni : H 88 x L 430 x D 320 mm Greutate : 6.3 kg

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mixer-audio-programabil-8-1-intrari-6-iesiri-tutondo-19886>