

	HAGER COMANDĂF ELECTROVANE 6 CANALE
	ArhitecturĂf NumĂrful ieĂYirilor: 6 Sistem bus: Sistem bus EIB Tip de montaj: ĂzinĂf DIN FuncE>ii posibilitatea de a comuta diferiE>i conductori externi N N,,NfD½DºN†D, ĐµĐ¹ Đ·Đ°N%oĐ, N,N< Đ²ĐµĐ½N, Đ, Đ»Ñ Comenzi E™ i indicatori Ñ ĐºĐ½Đ³⁄₄Đ¿ĐºĐ³⁄₄Đ¹ Đ¿Ñ€Đ³⁄₄Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼⁄₄Đ, Ñ€Đ³⁄₄Đ²Đ°Đ½Đ, Ñ Đ, ĐºÑ€Đ°ÑĐ½N<Đ¼ ND²ĐµÑ,Đ³⁄₄Đ´Đ, Đ³⁄₄Đ´Đ³⁄₄Đ¹⁄₄ Conectivitate Tip ieĂYire: Triac 24V Principalele caracteristici electrice FrecvenĂfĂf: 50/60 Hz Voltaj Tensiune auxiliarĂf: 110 ... 230 V AC Tensiune de funcE>ionare bus: 21 ... 32 V DC Tensiune ieE™ ire: 24 V AC Tensiune de sistem: 230 V AC Tensiune de comutare: 24 V Curent electric Consum curent bus (transfer de date): < 10 mA Curent de ieE™ ire: max 2 A Curent nominal al cartuE™ ului de siguranE>Ăf: 2 A SiguranE>Ăf ÑN,Đ³⁄₄Đ¹ĐºĐ, Đ¹ Đº ĐºĐ³⁄₄Ñ€Đ³⁄₄Ñ,ĐºĐ³⁄₄Đ¼Ñf Đ·Đ°Đ¼Ñ<ĐºĐ°Đ½Đ, ÑŽ Đ, Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ³Ñ€ÑfĐ·ĐºĐ°Đ¼ (Đ¿Ñ€ĐµĐ´Đ³⁄₄N...Ñ€Đ°Đ½Đ, Ñ,ĐµĐ»Ñ€ Ñ Đ¿Đ»Đ°Đ²ĐºĐ³⁄₄Đ¹ Đ²ÑÑ,Đ°Đ²ĐºĐ³⁄₄Đ¹) Putere Consum bus: 10 mA Putere absorbitĂf: 50 VA Putere disipatĂf totalĂf in condiĂfii de curent nominal: 50 W Pierdere de putere pe bobinĂf: 0,8 W SursĂf de alimentare Ñ,Ñ€Đ°Đ½ÑÑ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼Đ°Ñ,Đ³⁄₄Ñ€: ÑĐ³⁄₄ Đ²ÑÑ,Ñ€Đ³⁄₄ĐµĐ½Đ½Ñ<Đ¼ Ñ,Ñ€Đ°Đ½ÑÑ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼Đ°Ñ,Đ³⁄₄Ñ€Đ³⁄₄Đ¼ Materiale Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis Culoare: gri Material: Plastic Dimensiuni Adancimea produsului instalat: 70 mm InĂflĂfimea produsului instalat: 75 mm LĂfĂfime produsului instalat: 302 mm Control LED Ñ Đ·ĐµĐ»ĐµĐ½Ñ<Đ¼ ÑĐ²ĐµÑ,Đ³⁄₄Đ´Đ, Đ³⁄₄Đ´Đ³⁄₄Đ¼ Ñ€ĐµĐ¶Đ, Đ¼⁄₄Đ° Ñ€Đ±Đ³⁄₄N,< Đ, ĐºÑ€Đ°ÑĐ½Ñ<Đ¼ ÑĐ²ĐµÑ,Đ³⁄₄Đ´Đ, Đ³⁄₄Đ´Đ³⁄₄Đ¼ Ñ€ĐµĐ¶Đ, Đ¼⁄₄Đ° Đ¿Ñ€Đ³⁄₄Đ³Ñ€Đ°Đ¼⁄₄⁄₄Đ, Ñ€Đ³⁄₄Đ²Đ°Đ½Đ, Ñ Ñ 12 ĐºÑ€Đ°ÑĐ½Ñ<Đ¼Đ, Đ, Đ½Đ´Đ, ĐºĐ°Ñ,Đ³⁄₄Ñ€Đ°Đ¼Đ, Đ¿Đ³⁄₄Ñ,Ñ€ĐµĐ±Đ½Đ³⁄₄ÑÑ,Đ, Đ² Đ¿Đ³⁄₄Đ´Đ³⁄₄Đ³Ñ€ĐµĐ²Đµ Ñ ĐºÑ€Đ°ÑĐ½Ñ<Đ¼ Đ, Đ½Đ´Đ, ĐºĐ°Ñ,Đ³⁄₄Ñ€Đ³⁄₄Đ¼ Đ±ĐµĐ·Đ³⁄₄Đ¿Đ°ÑĐ½Đ³⁄₄ÑÑ,Đ, Montare Tip de montaj: ĂzinĂf DIN (REG) Đ²Đ³⁄₄Đ·Đ¼⁄₄Đ³⁄₄Đ¶Đ½Đ° ÑfÑÑ,Đ°Đ½Đ³⁄₄Đ²ĐºĐ° Đ¹⁄₂Đ° Đ¼⁄₄Đ³⁄₄Đ½Ñ,Đ°Đ¶Đ½ÑfÑŽ Ñ´Đ, Đ½Ñf Conexiune SecE>iune transversalĂf a conductorului (rigid): 0,5 ... 1,5 mm² Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,5 - 1,5 mm² Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 1,5 mm² Tip terminal ieE™ ire: ClemĂf de prindere fĂfrĂf ĂYuruburi Tip conexiune de alimentare: ĂžtecĂfr de reĂfea Tip de conexiune bus: ClemĂf de conexiune Diferite faze la legĂturĂf: Nu cu borne de cuplare integrate cu conectare rapidĂf conexiune bus via terminal conectare SetĂfri Tipuri de configurare acceptate: system , easy Ñ Đ°Đ²Đ°Ñ€Đ, Đ¹Đ½Đ³⁄₄Đ¹ Đ¿Ñ€Đ³⁄₄Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼⁄₄Đ¹, Đ½Đ°Đ¿Ñ€, Đ¿Ñ€Đ, Đ²N<Ñ...Đ³⁄₄Đ´Đµ Đ, Đ· ÑÑ,Ñ€Đ³⁄₄Ñ Đ·Đ°Ñ,Ñ†Đ, ĐºĐ° Đ, Đ»Đ, Ñ´Đ, Đ½Ñ< Echipament Actuatori, 24V: max 13 Extensibilitate modularĂf: nu Comutare manualĂf: 230V~ Extensibilitate modularĂf: Nu Đ·Đ»Ñ Ñ,Đ, Đ¿Đ³⁄₄Đ² Ñ€ĐµĐ³ÑfĐ»Đ, Ñ€Đ³⁄₄Đ²Đ°Đ½Đ, Ñ PI Đ, 2-point Đ·Đ»Ñ Ñ€ĐµĐ³ÑfĐ»Đ, Ñ€Đ³⁄₄Đ²ĐºĐ, Ñ,ĐµĐ¼⁄₄Đ¿ĐµÑ€Đ°Ñ,ÑfÑ€N< Đ² Đ³⁄₄Ñ,Đ

	1. Descriere 2. Caracteristici 3. Condiții de utilizare 4. Temperatură de lucru 5. Temperatură de depozitare 6. Temperatură de depozitare/transport 7. Identificare 8. Gamă de produse 9. Linie principală de proiectare 10. Pret 11. Detalii online
	1. Descriere 2. Caracteristici 3. Condiții de utilizare 4. Temperatură de lucru 5. Temperatură de depozitare 6. Temperatură de depozitare/transport 7. Identificare 8. Gamă de produse 9. Linie principală de proiectare 10. Pret 11. Detalii online