

Arhitectură: Sistem bus: KNX
Funcție: μ-modul de operare controlat de procesor
Funcție suplimentare ETS: mod funcționare pornit/oprit, întrerupător cu revenire, valoare de diminuare, afișare luminozitate
Nivel de protecție: IP20
Temperatură de funcționare: -20 ... 45 °C
Căutare: Comenzi ETS și indicatori
control de la distanță prin intermediul
transmițătorului QuickLink
cu buton ETS și funcție de configurare ;
Conectivitate
Număr de intrări binare: 1
Protocol radio: Radio KNX
Categorie destinatar: 2
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Frecvență de transmisie radio: 868,3 MHz
Putere
Putere transmisie radio: < 10 mW
Cădere de tensiune intrinsecă de energie scăzută
Rezistență
Ciclul de funcționare al transmițătorului: 1 %
Măsurare
Umiditate relativă (fără condensare): 0 ... 65 % without condensation
Intrare post secundară: Nu
Metodă de identificare: IR
Suprafață de acoperire
Gamă, frontală: ≈ 12 m
Gamă, laterală: fiecare ≈ 8 m
Capacitate
Nivel de protecție: IP20
Temperatură de funcționare: -20 ... 45 °C
Căutare: Detector
Număr de niveluri de detectare: 2
Raza max. de acțiune frontală: 12 m
Raza max. de acțiune laterală: 8 m
Unghi de înregistrare: 360 °
Unghi de detecție vertical: 100 °
Unghi de detecție, reglabil: per side around 45 ... 90 °
Diametru zonă de detecție podea: 16 m
Materiale
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur
Material: PC - ABS fără conținut de halogen
Aspect suprafață: mat
Dimensiuni
Înălțime de instalare recomandată: 2,5 ... 4 m
Control iluminare
Reglaj flux luminos: ≈ 5 ... 1000 lx comma daytime operation
Control LED
Iluminare cu LED: 60 W
Montare
Înălțime maximă de montaj: 4 m
Temperatură de funcționare: -20 ... 45 °C
Căutare: Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 1 ... 1,5 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 1 ... 1,5 mm²
cu terminal Sanvis
integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafață, în sistem KNX TP
Setări
Răspunsul la sensibilitate, reglabil: 10 ... 100 %
Întârziere ajustabilă: ≈ 5 s ... 15 mn
Oprire avertizarea prealabilă la valoarea de dimare de 50% pentru: 30 s
Echipament
Număr de canale radio: 1
Număr de link rapid: max. 20 transmițători/receptori
Număr de canale: 1
Ciclul de funcționare al transmițătorului: 1 %
Unghi de detecție orizontal: 360 °
Protecție
cu mască de protecție
Condiții de utilizare
Temperatură de lucru: -20 ... 45 °C
Identificare

AplicaŃie, utilizare: Detector miŃ™ care
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/detector-de-miscare-ip55-cu-reflector-led-qc-alb-241517>