

	HAGER DETECTOR PREZENTA KNX, 2 CANALE Arhitectură: Funcție: Sistem bus: KNX Funcție: Control constant al luminii Conectarea mai multor detectoare pentru a extinde zona de detectare; Comenzi și indicatori Nivel de iluminare: 21 ... 32 V DC Putere: Încălzire: Nu Metodă de identificare: Prezență Detector Raza max. de acțiune frontală: 7 m Raza max. de acțiune laterală: 8 m Unghi de înregistrare: 360 ° Unghi de detecție verticală: 55 ° Unghi de detecție: 360 ° Zona de detecție, la înălțimea biroului: ≈ 5 m Zona de detecție, la nivelul podelei: ≈ 7 m Diametru zonă de detecție podea: 7 m Materiale Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur Culoare: alb Material: PC - ABS fără conținut de halogen Aspect suprafață: mat Dimensiuni Dimensiuni (O x I): 78 x 70 mm Deschidere instalare: 60 ... 63 mm Înălțime de instalare recomandată: 2,5 ... 3,5 m Instalare pe perete: 10 ... 28 mm Control iluminare Interval măsurare luminozitate: 5 ... 1000 lx Montare Înălțime maximă de montaj: 4 m cu cleme de prindere pentru instalare pe plafon Conexiune cu borne de cuplare integrate conexiune bus via terminal conectare Setări Tipuri de configurare acceptate: system Întârziere ajustabilă: 1 mn ... 1 h cu potențiometrul pentru setare luminozitate răspuns și a timpului de întârziere fără dezmembrare Echipament Număr de canale: 2 Unghi de detecție orizontal: 360 ° Condiții de utilizare Temperatură lucru: -10 ... 45 °C Temperatură depozitare/transport: -20 ... 60 °C Identificare Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/detector-prezent-knx-2-canale-241545
--	--