

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER 7500 ÎNTRERUPĂTOR CREPUSCULAR CU PROGRAMATOR SAPTAMANAL DIGITAL

Arhitectură
Tip de montaj: Ținut DIN
Funcții
Rezervă energie: ≈ 200 h
cu comutator auto/test/permanent pornire/oprire
Comenzi $\bar{E}^{TM}$ și indicatori
Tastă prezență: Nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V ~ +10%/-15%
Curent electric
Curent permanent acceptat în AC1: 16 A
Curent max. (cos phi 0,6): 10 A
Lungime
Distanță maximă dintre receptor $\bar{E}^{TM}$ și emițător: 50 m
Putere
Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență: 1000 VA
dublu circuit: 1000 W
Putere absorbită: 1,5 VA
Consum energie (funcțional): 1,5 VA
Putere de iluminare becuri cu incandescență: 2000 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 1,5 W
Pierdere de putere pe bobină: 0,3 W
Rezistență
durabilitate electrică la sarcină nominală în AC22, pt. lămpi cu incandescență:
7500
Măsurare
Precizie executare: ± 6 min/an
Sursă de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V
Materiale
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 65 mm
Înălțimea produsului instalat: 85 mm
Lățimea produsului instalat: 53 mm
Lățimea dispozitiv montat pe $\bar{E}^{TM}$ în (RMD): 3 module
Control iluminare
Interval măsurare luminozitate: 5 ... 2000 lx
Plajă de măsurare a luminozității: 5/2000 Lux
Becuri fluorescente de control
Lămpi fluorescente necompensate: 1000 W
Putere maximă lămpi fluorescente paralele: 200 VA
Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență (comutare în serie): 1000 W
compensate în paralel: 200 W
Control LED
cu LED pentru stare
Control incandescent
230 V lămpi cu halogen: 1000 W
Sarcină max. a becurilor cu incandescență: 2000 W
230 V lămpi cu incandescență: 2000 W
Montare
Tip de montaj: Ținut DIN (REG)
pentru montare pe $\bar{E}^{TM}$ în DIN ;
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,5 ... 4 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,5 ... 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,5 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,5 - 4 mm²
Număr de contacte: 1
Tipul contactelor: 1W
conexiune senzor luminozitate
cu terminal cu $\bar{E}^{TM}$ urub
Cabluri
Lungime cablu între comutator $\bar{E}^{TM}$ și senzorul de lumină max. 50m
Setări
Întârziere ON: 15 s
Întârziere OFF: 60 s
Finețe de programare: 1 mn
Luminozitate reglabilă prin potențiometrul
Programator săptămânal
Echipament
Numărul etapelor de program: 20
Rezervă de funcționare: 2,5 ani

Reglare luminozitate
N^o D³/₄D¹/₂N, D^oD^oN, D³/₄D¹/₄ D¹/₂D_μ D_ζD³/₄D^ˆ D_ζD³/₄Ñ, D_μD¹/₂Ñ†D_ζD^oD³/₄D¹/₄
Utilizare
Ciclu: Ceas săptămânal
Protecție
Tip de protecție IP: IP54
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -10 ... 50 °C
Precizie de funcționare: 6 Mn / an
Temperatură de depozitare: -20 to 60 °C
Temperatură de depozitare/transport: -20 ... 60 °C
Identificare
Linie principală proiectare: D³/₄D¹/₄D^oÑ^ˆD¹/₂ÑÑ ÑD³/₄D^oÑ, Ñ€D³/₄D¹/₂D_ζD^oD^o

Pret: 1 074,97 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-crepuscular-cu-programator-saptamanal-digital-242259>