

	<u>HAGER AŽNTRERUPĂFTOR CREPUSCULAR KNX</u> ArhitecturĂf Sistem bus: Sistem bus EIB Tip de montaj: AŽinĂf DIN FuncÈii ĐĐ»ŃĐ2Ń«ĐĐ»ŃŽŃĐĐĐ½Đ, Ń, ŃĐĐĐĐ3ŃfĐ»Đ, ŃĐĐ34Đ2ĐĐĐ, Đ34ŃĐ2ĐĐŃ%ĐĐĐ½Đ, ŃĐ, ĐŲĐĐ»ŃŽĐĐ, Comenzi E™i indicatori ŃĐĐ½Đ34ĐĐĐĐ34ĐĐĐŃĐĐ34ŃĐĐĐĐ14ĐĐ, ŃĐĐ34Đ2ĐĐĐ½Đ, ŃĐ, ĐŃĐĐĐŃĐ½Ń«Đ½4 ŃĐ2ĐĐŃ, Đ34ĐĐ, Đ34ĐĐ34Đ½4 Voltaj Tensiune de funcÈionare bus: 21 ... 32 V DC Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus Curent electric NumĂfrul circuitelor electrice de intrare: 6 Lungime DistanÈa maximĂf dintre receptor È™i emiÈ»Ăftor: 100 m lungime max. a conexiunii: 100 m Putere Putere disipatĂf totalĂf in condiÈeii de curent nominal: 0,3 W Detector ŃĐĐŃŃĐ, ŃĐĐ, ĐĐĐ34Đ½4 ŃŃĐĐĐ34ŃŃĐ, IP65, Đ½ĐĐŃĐŃfĐŲĐ½Ń«Đ1 Đ½4Đ34Đ½Ń, ĐĐĐŲ Materiale Culoare: gri Dimensiuni Adancimea produsului instalat: 65 mm InĂflĂimea produsului instalat: 85 mm Lungime: 36 mm LĂfĂime produsului instalat: 64 mm LĂfÈime dispozitiv montat pe È™inĂf (RMD): 2 modules Control iluminare Interval mĂfsurare luminozitate, liniar: 2 ... 20000 lx PlajĂf de mĂfsurare a luminozitĂfĂfii: 2/20000 Lux Control LED 2 LED-uri stare Conexiune Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm² Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm² Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare cu borne de cuplare integrate cu terminal cu È™urub conexiune bus via terminal conectare SetĂfri Tipuri de configurare acceptate: system , easy Luminozitate reglabilĂf prin potenÈiometru Echipament NumĂfr de canale: 1 Tipul senzorului: EE002 - EE003 6 valori limitĂf de luminozitate pentru activarea independentĂf a canalelor de comutare ProtecÈie Tip de protecÈie IP: IP20 CondiÈii de utilizare TemperaturĂf lucru: 0 ... 45 °C TemperaturĂf de depozitare: -20 to 70 °C TemperaturĂf depozitare/transport: -20 ... 70 °C Identificare Linie principalĂf proiectare: instabus KNX/EIB Pret: 1 971,17 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-crepuscular-knx-242262
---	---