

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER MODUL 4 IEI™ IRI 10A, KNX

Arhitectură
Numărul ieșirilor: 4
Tip de montaj: REG
Funcții
posibilitatea de a comuta diferiți conductori externi
N N, Nf 1/2 D N + D, Dμ D 1 D 2 3/4 D, D, N + D, D 3/4 D 1/2 D, N D 3/4 D 2 D 1/2 D, N D 1/2 D
D 2 D 1/4 D μ D μ D 1 D, D 1 D 1 D 2 N Z D D
N N, Nf 1/2 D N + D, Dμ D 1 D 2 D N % D, N, N 1/4 N, N D 3/4 D 1/2 N + D
D 2 D 3/4 D 1/4 D 1/4 D 1/2 D 3/4 D N Z D 1/4 D μ N D 3/4 N + D μ N, D 1 D 1/2 D, D μ N D μ D 1 D, D 1/4 D 3/4 D 2
N D 1 D 1/4 N, N 1/4 D 2 D 1/2 D N Z N + D N N, Nf 1/2 D N + D, D, D 2 D 1/2 D N Z N + D μ D 1/2 D, N D,
D 2 D μ N D μ D 1 D N Z N + D μ D 1/2 D, N
comutare, 4 canale independente
Comenzi E™ i indicatori
Led de semnalizare: Da
Funcționarea manuală poate fi activată prin comutatorul de selecție, dezactivând
astfel funcția KNX ;
buton de programare iluminat
LED stare integrat în butonul de control manual
butoane de operare manuală pentru pornire/oprire (sus/jos) E™ i funcția bus
permite/oprește pe canal/dispozitiv
Principalele caracteristici electrice
Curent nominal: 10 A
Voltaj
Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC
Tensiune ieșire: 230 V~
Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus
Curent electric
Consum curent bus (transfer de date): ≈ 4 mA
Consum curent bus (inactiv): ≈ 3 mA
Curent maxim contact: 10 A
Comutator cos φ=0.8: max 10 A
Putere
Sarcină max. pentru transformatoare electronice: 1000 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 3 W
Putere ieșire: 1200 W
Transformatoare convenționale: 1200 VA
Transformatoare electrice: 1000 W
Dimensiuni
Înălțime: 90 mm
Lățime: 70 mm
Lățime dispozitiv montat pe E™ in (RMD): 4 modules
Control iluminare
necompensate: 1000 VA
cu balast electronic: 15 x 36 W
Beuri fluorescente de control
Lămpi economice: 12 x 23 W
Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență (comutare în serie): 15 x 36 W
Lămpi fluorescente: 12x23W
Control LED
Număr maxim de lămpi LED/CFL: 12
Iluminare cu LED: 144 W
230 V lămpi cu LED: 12 x 23 W
LED stare integrat în butonul de control manual
Control incandescent
230 V lămpi cu halogen: 1200 W
230 V lămpi cu incandescență E™ i halogen: 1200 W
Sarcină max. a becurilor cu incandescență: 1200 W
230 V lămpi cu incandescență: 1200 W
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm²
Tip de conexiune: QuickConnect
Diferite faze la legătură: Da
Tipul contactelor: 4S
Adaptat la energie capacitivă: Nu
cu borne de cuplare integrate
cu terminale plug-in QuickConnect
conexiune bus via terminal conectare
Setări
Tipuri de configurare acceptate: system
D 1/2 D N N, N D 1/2 D, D 2 D 1/4 D 3/4 D μ D 2 N D μ 1/4 N D 2 D μ N D μ D 1/2 N Z N + D μ D 1/2 D, N D
D 1/2 N N D 1/4 D μ D 1/2 N 1/2 D 1/2 D 2 D 1/2 D μ D 1/2 D, N
Echipament
Extensibilitate modulară: nu
Comutare manuală: Da

	Extensibilitate modularĂ: Nu Utilizare cu conectare rapidĂ ProtecȚie Tip de protecȚie IP: IP20 CondiȚii de utilizare TemperaturĂ lucru: -5 ... 45 °C TemperaturĂ de depozitare: -20 to 70 °C TemperaturĂ depozitare/transport: -20 ... 70 °C Identificare Linie principalĂ de proiectare: instabus KNX/EIB Pret: 1 087,32 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-4-iesiri-10a-knx-242850
--	---