

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIRI-03-2XT-LED L=1200MM

FIRI-03-2xT8 Icar

Corp de iluminat pentru interior economic Ț[™] i funcȚ[™] ional. Forma dreptunghiulara il face ideal pentru incastarea in tavane false modulare.

Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba.

Reflector dublu parabolic (DP) sau simplu parabolic (SP) din tabla de aluminiu cu coeficient de reflexie >0.85.

Aparataj (balast) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.

Culoare: alba. Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior. Cladiri publice, spaȚ[™] ii comerciale, Ț[™] coli. Iluminatul incaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminatul de siguranta-evacuare cu un tub fluorescent T8.

Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T8(26mm) G13.

La cerere: tuburi cu LED(o26mm) dulieG13, 59cm cu putere min.8W, 120cm cu putere min.16W, 150cm cu putere min.20W, cu lungime egala cu cea a tuburilor fluorescente T8 18W/36W/58W.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientala: -5 Ț[™] C...+ 35 Ț[™] C

Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 Ț[™] C

RezistenȚ[™] a la impact mecanic: IK07

Test fir incandescent: 960 Ț[™] C

CeaȚ[™] a salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11

RezistenȚ[™] a la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, acceleraȚ[™] ia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-2.

Variante la cerere

La cerere varianta cu tuburi fluorescente poate fi echipata si cu o balast electronic HFS

balast electronic performant HFP

kit pentru iluminat de siguranta(EM=emergency) (la variantele 2x36W, 2x58W)

reglaj de flux (la variantele 2x36W, 2x58W) cu balast electronic reglabil HFR (1-10V sau DALI)

conector rapid WIELAND (CS1), bloc de conectare WIELAND(CS2)

Varianta cu iluminat de siguranta cu tuburi fluorescente (EM - emergency):

inverterul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat

acumulatori utilizati: Ni-Cd 3(4)x1,5V/4Ah care asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de 3h sau 1h in functie de inverterul ales si puterea tubului fluorescent

timp de incarcare a bateriei 12h

in regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la min.7% din valoarea fluxului initial al tubului respective

Montaj

Montaj incastat in tavan modular cu dimensiunea modulului 600×300 mm (2x18W), 1200x300mm (2x36W), 1500x300mm (2x58W).

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHs. Directiva DEEE

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/firi-03-2xt-led-l-1200mm-58565>