

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER COMUTATOR CU CAME INVERSARE STEA-TRIUNGHI 3- POLI - 45Å°-63 A-MONTAJ CU SURUBURI**

gama de produse Harmony K  
tip produs sau componenta Comutator cu came complet  
nume componenta K63  
[Ith] curent termic conventional in aer liber 63 A  
locatie de montare Fata  
mod de fixare 4 orificii  
tipul capului comutatorului cu came Cu placa frontala 64 x 64 mm  
tip de operator Negru maner  
blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara  
prezentarea legendei Cu metalic legenda, delta - Y - 0 - Y - delta negru marcaj  
functie de comutare cam Comutator stea-delta reversibil  
revenire Fara  
pozitie decuplata Cu pozitie Oprit  
descriere poli 3P  
pozitii de comutare Stanga: 0° - 315° - 270° - Dreapta: 0° - 45° - 90°  
grad de protectie IP IP40 conformitate cu IEC 529 - IP40 conformitate cu NF C 20-010  
unghi de comutatie 45 °  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1  
curent de scurtcircuit 10000 A  
protectie la scurtcircuit 80 A cartus fuzibil, tip gG  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1  
operare contacte Decuplare lenta  
deschidere pozitiva Cu  
conexiune electrica Terminale captive cu surub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 10 mm<sup>2</sup> - Terminale captive cu surub solid, capacitate de prindere: 2 x 16 mm<sup>2</sup>  
cuplu de strangere 2,5 N.m  
capacitatea de comutare in mA 20000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 20000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 20000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 30000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 30000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 30000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 55000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 55000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 55000 mA c.c. la 90 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 63000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 63000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 63000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 63000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 63000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 63000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 63000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 63000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 63000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
durabilitate mecanica 300000 cic  
CAD latime globala 64 mm  
CAD inaltime globala 64 mm  
CAD adancime globala 197 mm  
greutate produs 0,77 kg  
standarde SR EN 60947-3  
certificari produs CULus 120 V 3 CP 1 faza - CULus 480 V 25 CP 3 faze - CULus 240 V 7,5 CP 1 faza - CULus 240 V 10 CP 3 faze  
tratament protector TC  
temperatura ambienta pentru utilizare -25...55 °C  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
categorii de supratensiune Class II conformitate cu IEC 60536 - Class II conformitate cu NF C 20-030  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-cu-came-inversare-stea-triunghi-3-poli-450-63-a-montaj-cu-suruburi-98797>