


# NOARK RELEU DE IMPULS NOARK EX9JU-16/1P DC24V, 16 A, 1NO

Noark Ex9JU-16/1P DC24V, cod 110282, este un releu de impuls pentru comanda circuitelor prin semnale scurte aplicate bobinei 24 V DC. Varianta 1P are configura?ia 1NO, conform schemei produc?torului, ?i curent nominal 16 A.

## Caracteristici tehnice

- Cod Noark: 110282; cod comercial magazin: NRK 110282.
- Model: Ex9JU-16/1P DC24V; tensiune nominal? de comand? 24 V DC.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie contacte 1NO, conform schemei variantei 1P.
- Durat? impuls de comand?: minimum 50 ms, recomandat 200 ms, maximum 1.000 ms.
- Tensiune nominal? de utilizare a contactelor Ue: 250 V AC / 28 V DC; se respect? limitele pentru sarcina conectat?.
- Posibilitate de comand? manual? frontal? ?i montaj pe ?in? DIN de 35 mm.
- L??ime: 18 mm; grad de protec?ie IP20.
- Standard: IEC/EN 61810-1:2015.

## Func?ionare ?i alegere

Impulsurile aplicate bobinei 24 V DC comand? schimbarea st?rii releului, pentru controlul circuitelor prin butoane sau alte ie?iri de impuls compatibile. Se respect? durata de impuls de 50–1.000 ms; alimentarea continu? a bobinei nu se presupune permis?. Configura?ia 1NO se cableaz? dup? schema Ex9JU-16/1P DC24V; marcajul 1P nu trebuie interpretat automat ca 1 contacte comutatoare. Curentul 16 A se raporteaz? la condi?iile de utilizare din catalog, iar sarcinile LED, motoarele ?i transformatoarele necesit? verificarea curen?ilor de pornire ?i a capacit??ii de comutare.

## Exemple de utilizare

- Comanda iluminatului din mai multe puncte prin butoane care furnizeaz? impulsuri 24 V DC, cu verificarea sarcinii contactelor Ex9JU-16/1P DC24V.
- Comanda unui circuit de automatizare prin impulsuri de 200 ms, atunci când schema cere configura?ia 1NO ?i permite curentul nominal 16 A.

## Întreb?ri frecvente

**1. Bobina poate r?mâne alimentat? continuu?**

Catalogul Ex9JU indic? impulsuri de minimum 50 ms, recomandat 200 ms ?i maximum 1.000 ms. Comanda se proiecteaz? pentru impulsuri conforme, f?r? a presupune c? bobina accept? alimentare permanent?.

**2. Ce contacte are varianta 1P?**

Ex9JU-16/1P DC24V are 1NO, conform schemei Noark. Contactele sunt normal deschise, iar bornele se conecteaz? potrivit schemei.

Documenta?ie: Fi?? oficial? Noark: https://noark-electric.eu/en/product/110282; catalog tehnic: https://d1nvgv4bagkf76.cloudfront.net/31932/Ex9JU_RO.pdf

Pret: 94,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-impuls-noark-ex9ju-16-1p-dc24v-16-a-1no-173547