

NOARK RELEU DE IMPULS NOARK EX9JU-16/4P DC24V, 16 A, 3NO+1CO

Noark Ex9JU-16/4P DC24V, cod 110286, este un releu de impuls pentru comanda circuitelor prin semnale scurte aplicate bobinei 24 V DC. Varianta 4P are configura?ia 3NO+1CO, conform schemei produc?torului, ?i curent nominal 16 A.

Caracteristici tehnice

- Cod Noark: 110286; cod comercial magazin: NRK 110286.
- Model: Ex9JU-16/4P DC24V; tensiune nominal? de comand? 24 V DC.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie contacte 3NO+1CO, conform schemei variantei 4P.
- Durat? impuls de comand?: minimum 50 ms, recomandat 200 ms, maximum 1.000 ms.
- Tensiune nominal? de utilizare a contactelor Ue: 250 V AC / 28 V DC; se respect? limitele pentru sarcina conectat?.
- Posibilitate de comand? manual? frontal? ?i montaj pe ?in? DIN de 35 mm.
- L??ime: 36 mm; grad de protec?ie IP20.
- Standard: IEC/EN 61810-1:2015.

Func?ionare ?i alegere

Impulsurile aplicate bobinei 24 V DC comand? schimbarea st?rii releului, pentru controlul circuitelor prin butoane sau alte ie?iri de impuls compatibile. Se respect? durata de impuls de 50–1.000 ms; alimentarea continu? a bobinei nu se presupune permis?. Configura?ia 3NO+1CO se cableaz? dup? schema Ex9JU-16/4P DC24V; marcajul 4P nu trebuie interpretat automat ca 4 contacte comutatoare. Curentul 16 A se raporteaz? la condi?iile de utilizare din catalog, iar sarcinile LED, motoarele ?i transformatoarele necesit? verificarea curen?ilor de pornire ?i a capacit??ii de comutare.

Exemple de utilizare

- Comanda iluminatului din mai multe puncte prin butoane care furnizeaz? impulsuri 24 V DC, cu verificarea sarcinii contactelor Ex9JU-16/4P DC24V.
- Comanda unui circuit de automatizare prin impulsuri de 200 ms, atunci când schema cere configura?ia 3NO+1CO ?i permite curentul nominal 16 A.

Întreb?ri frecvente

1. Bobina poate r?mâne alimentat? continuu?

Catalogul Ex9JU indic? impulsuri de minimum 50 ms, recomandat 200 ms ?i maximum 1.000 ms. Comanda se proiecteaz? pentru impulsuri conforme, f?r? a presupune c? bobina accept? alimentare permanent?.

2. Ce contacte are varianta 4P?

Ex9JU-16/4P DC24V are 3NO+1CO, conform schemei Noark. Contactul CO schimb? leg?tura terminalului comun între pozi?iile NO ?i NC; celelalte contacte sunt NO.

Documenta?ie: Fi?? oficial? Noark: https://noark-electric.eu/en/product/110286; catalog tehnic: https://d1nvgv4bagkf76.cloudfront.net/31930/Ex9JU_EN.pdf

Pret: 156,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-impuls-noark-ex9ju-16-4p-dc24v-16-a-3no-1co-173551