Image not found or type



F&F RELEU BISTABLE FW-R2P

Releu bistable dual.
F & Wave este o familie de dispozitive fara fir controlate de radio cu o gama de pana la 100 de metri *. Receptoarele sunt disponibile fie intr-o versiune de montare a sinei DIN (carcasa 1S), fie o versiune montata pe O60. Transmitatoarele sunt disponibile ca telecomandari portabile sau ca o versiune montata la culoare. Receptoarele releu semnale de control. Dispozitivul care primeste un semnal de control de la emitator va trimite automat inainte, ceea ce permite cresterea intervalului de telecomanda.
Intr-un spatiu deschis fara factori de interferenta, gama de dispozitive controlate de radio fluctueaza in limitele de 100 m. Gama poate fi imbunatatita prin retransmisia directa a modulelor situate in zona de acoperire reciproca. Dispozitive ale sistemului F & Wave Transmitatoare Receptoare cutie O60
DIN Rail.
Releu unic montat la spalare FW-R1P FW-R1D
FW-RC5 Releu dublu FW-R2P FW-R2D
Telecomanda Universal Dimmer FW-D1P FW-D1D
FW-RC4 controler cu roller-orb FW-STR1P FW-STR1D
FW-RC10 Controler LED cu doua canale FW-LED2P FW-LED2D * Releu Bistable Dual;
* Cooperarea cu Transmitatoarele de Control La Distanta Ale Sistemului F & Wave;
* ABILITATEA DE A CONTROLA DE LA PaNA LA 8 Transmitatori;
* Doua Intrrari de Control Locale - Capacitatea de a Controla Lare direct Utilizand Butoanele Monostabile (de Exemplu: Butoane Clopot);
* Doua Persoane Independente Fara Contacte de Iesire cu Capacitatea de Inarcare de 4 A (AC-1) (ConectAt Intern La L);
* DIMENIUNE MICa A INCINTEI;
* Terminare cu surub pentru o Instalare Usoara Intr-o Cutie O60;
* Retransmiterea Comenzilor de la Transmitator - Capacitatea de a Creste Gama de Telecomanda;
* CONSUM REDUS DE ENERGIE - COSTUL SCaZUT DE FUNCTIONARE;
* Protectie Termica Electronica Incorporata pentru a preveni deteriorarea in cazul Inarcarii Excesive A Controllea. Tensiunea Sursei de Alimentetare 85 ÷ 265 V AC / DC

Numar de canale 2
Functia Releu Bistabilny.
Intrurari de control 2
Semnal de control l lub n n
Rating de Incarcare (AC-1) 2 x 8 A / 250 V
RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV
Frecventa Radio 868 MHz
Blocuri termale termale de 2,5 mm²
Cuplul de Strangere 0,4 nm
Consumul de Energie de Treziire / de Lucru 0,25 W / 1 W
Temperatura de Lucru -25 ÷ 65 ° C
DIMENIUNI 43 mm x 48 mm x 20 mm
Asamblare intr-o cutie Montata La Culoare O60
Ingress Protection Marking IP20
Pret: 200,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-bistable-fw-r2p-191360