

F&F INDICATOR DE FAZA CU O SINGURA FAZA WZE-1

Indicator cu o singura faza cu afisaj LCD. 45 A.
Wze-1 este un indicator calibrat static (electronic) al energiei electrice cu curent alternativ cu o singura faza intr-un sistem direct. Scop
Un circuit electronic special sub influenta fluxului curent si tensiune aplicat genereaza impulsuri intr-o cantitate proportionala cu energia electrica consumata. Consumul de energie este indicat de LED-ul intermitent. Numarul de impulsuri este transformat in energie consumata, iar valoarea acestuia este indicata de un afisaj LCD din segmentul. Cifrele dupa punctul zecimal indica partile sute (.01 kWh = 10 WH).
Aten?ie!
Dispozitivul are o iesire de impulsoare asa + - asa-. Acest lucru va permite sa conectati un alt dispozitiv de citire a dispozitivului de impuls (astfel incat) impulsuri generate de indicator. Pentru functionarea corecta a contorului, nu este necesar un dispozitiv suplimentar.
Indicatorul are optiunea de a etansa capacele terminalelor de intrare si iesire care impiedica by-pass-ul indicatorului. Mte Tastagi o singura fals
Midul de Compatibilitate Directiva 2014/32 / UE
Tensiune de Referinta 230 V AC ± 30%
Curentul curent 0,25 ÷ 5 a
Maxim 45 a
CURENTUL MINIM MaSURAT 0,02 A
Consumul propriu al contorului 8 VA; 0,4 W.
Domeniul de APLICARE AL INDICAtIEI ABACULUI 0 ÷ 99999,99 kWh
Constanta constanta (1 wh / imp) 1000 imp / kwh
Citirea de Semnalizare a condus pe Rosu
Iesire Impulsoare SO + COLECTOR DE SODIU
Tensiunea de Conectare SO + SO- 12 ÷ 27 V DC
CURENTUL DE CONECTARE SO + SO- MAX. 27 ma.
Timpul Pulsulii SO + SO- 90 MS
CLASA DE PREZIZIE B.

Lungimea Cablului So + So- Max. 20 M.
Blocuri termale termale 6,0 mm²
Temperatura de Lucru -20 ÷ 50 ° C
DIMENIUNI 1 Modul (18 mm)
Asamblare pe Calea Ferata 35 mm
Ingress Protection Marking IP20
Pret: 135,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/indicator-de-faza-cu-o-singura-faza-wze-1-191377