Image not found or type



F&F CONDUCTE DE CONDUS DE ENERGIE ELECTRICA LE-03

Contor de energie trifazat. Curentul maxim 100a.
LE-03D este un metru de electricitate calibrat (electronic) cu curent alternativ trifazat intr-un sistem direct.
Conformitate
MID Directiva 2004/22 / CE
EN 50470-1 / 3 ATENtIE!
Contorul este echipat cu iesirea pulsului SO + - ASO-. Acest lucru va permite sa conectati un alt dispozitiv de impuls (deci) care citeste impulsuri generate de contor.
Nu este necesar un echipament conectat suplimentar pentru functionarea corecta a contorului. Functionare.
ONU SISTEM Electronic Subfluenta Subfluenta Fluxului de Tensiune curenta si Aplicat in Fazare GeneZa Impulsuri proportionala cu energia trasa in fata restituta. Consumul de Energie In faze este indicat printr-o Cl CLIP DE LED-URI CORESPUNZaARE (A, B, C). Suma impulsurilor cu trei faze este indicat PRINTR-ONU a condus Intermitent si convertit in Energie Absorbeta in Sistemul Trifazat. VALOAREA SA este AFIsATE DE AFIsAJUL LCD Al segmentului. CIFRA FRACtIONALa Reprezentia zecimala (.1 kwh = 100wh). Tastare Trei Faze.
Protocolul de Comunicare Nicauna
Compatibilitate IEC61036.
Tensiunea de Referinta 3 × 400 V + N
Curentul curent 10:00 am
Curent Maxim 100 a
Curent minim Masumrat 0,04 a
Precizia Masurarii in conformitate cu clama IEC61036 CLASA 1
Consumul propriu al contorului 10 VA; 2 W.
Domeniul de APLICARE AL INDICAtIEI ABACULUI 0 ÷ 99999,9 kWh
Constanta constanta (1,25 wh / imp) 800 imp / kwh
Citirea de Semnalizare a condus pe Rosu
Iesire Impulsoare SO + COLECTOR DE SODIU
Tensiunea de Conectare SO + SO- MAX. 30 V dc.

CURENTUL DE CONECTARE SO + SO- MAX. 27 ma.
Timpul Pulsulii SO + SO- 34 ÷ 80 ms
CLASA DE PREZIZIE 1.
Indicatii Consumul de Energie 3 × LED Rosu
Blocuri termale termale de 25 mm^2
Temperatura de Lucru -20 ÷ 50 ° C
Modul Dimensiuni 7 (122 mm)
Asamblare pe Calea Ferata 35 mm
Ingress Protection Marking IP20
Pret: 392,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conducte-de-condus-de-energie-electrica-le-03-191390