

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 213.1636RV, CU INVERSOR DE FAZE, 16 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP44/IP54

Scame 213.1636RV este o fi?? industrial? din seria OPTIMA-REVERSE, pentru 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Execu?ia include un mecanism pentru schimbarea succesiunii fazelor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 213.1636RV; seria OPTIMA-REVERSE.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP44/IP54.
- Variant? cu dispozitiv REVERSE pentru inversarea fazelor.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

213.1636RV realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP44/IP54 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Inversarea succesiunii fazelor se regleaz? cu alimentarea întrerupt?, conform instruc?iunilor; mecanismul nu este o comand? de inversare sub sarcin?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un compresor trifazat compatibil, folosind Scame 213.1636RV. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un stand de probe pentru motoare trifazate. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i gradul IP declarat: IP44/IP54. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce indic? marcajul 6h de pe 213.1636RV?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P+E ?i aliment?rii declarate: 380-415 V, 50/60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

2. Au 213.1636RV ?i 218.1636RV aceea?i protec?ie IP declarat??

Gradul IP declarat: 213.1636RV — IP44/IP54; 218.1636RV — IP66/IP67/IP69. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.1636RV.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/213.1636RV.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.1636RV.

Pret: 34,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-213-1636rv-cu-inversor-de-faze-16-a-3p-e-380-415-v-6h-ip44-ip54-191774