

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.1636.KX, 16 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 218.1636.KX este o fi?? industrial? din seria OPTIMA-HD, pentru 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.1636.KX; seria OPTIMA-HD.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK10.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Execu?ie HEAVY-DUTY, conform notei produc?torului; rezisten?a mecanic? se verific? dup? valoarea IK declarat?.

Func?ionare ?i alegere

218.1636.KX realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate, folosind Scame 218.1636.KX. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un grup de pompare trifazat f?r? neutru. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Unde se monteaz? 218.1636.KX în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

2. Pot considera 218.1636.KX echivalent cu 218.3236.KX numai dup? curent?

Curentul nominal: 218.1636.KX — 16 A; 218.3236.KX — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.3236.KX.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.1636.KX.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.3236.KX.

Pret: 47,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-1636-kx-16-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-191790