

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.3297RV, 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 245.3297RV este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-REVERSE, pentru 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Execu?ia include un mecanism pentru schimbarea succesiunii fazelor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.3297RV; seria OPTIMA-REVERSE.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: M32X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.3297RV, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Inversarea succesiunii fazelor se regleaz? cu alimentarea întrerupt?, conform instruc?iunilor; mecanismul nu este o comand? de inversare sub sarcin?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un receptor trifazat mutat între puncte de alimentare, folosind Scame 245.3297RV. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un ansamblu de mentenan?? pentru ac?ion?ri. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 32 A. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. De ce este important contactul N la 245.3297RV?

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

2. Pot considera 245.3297RV echivalent cu 245.1697RV numai dup? curent?

Curentul nominal: 245.3297RV — 32 A; 245.1697RV — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.1697RV.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.3297RV.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.1697RV.

Pret: 136,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-3297rv-32-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-192118