

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.6341, 63 A, 3P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 318.6341 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.6341; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

318.6341 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 318.6341. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Marcajul de 63 A al modelului 318.6341 este consumul receptorului?

63 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

2. Cum aleg între 318.6341 ?i 318.6342 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 318.6341 — 3P+E; 318.6342 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.6342.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.6341.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.6342.

Pret: 182,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-6341-63-a-3p-e-100-130-v-4h-ip67-192449