

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.125633, 125 A, 2P+E, TST>50 V, 12H, IP67

Scame 418.125633 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 2P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.125633; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: TST>50V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 12h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: gri.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Codificare TST: conectare pentru alimentare prin transformator de separare, cu pozi?ie orar? 12h.

Func?ionare ?i alegere

418.125633 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? circuit cu transformator, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Transformatorul de separare este extern; conectorul nu realizeaz? singur transformarea tensiunii sau separarea electric?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un post de verificare cu surs? prin transformator, folosind Scame 418.125633. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu cu alimentare dedicat? prin transformator. Se folose?te circuitul cu transformator prev?zut pentru codificarea 12h, f?r? a atribui conectorului func?ie de transformare. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Modelul 418.125633 transform? tensiunea circuitului?

Produsul este conectorul din varianta pentru circuit alimentat prin transformator de separare, cu codificare 12h. Transformatorul este extern; conectorul nu realizeaz? singur conversia tensiunii.

2. Ce orientare de montaj diferen?iaz? 418.125633 de 428.125633?

Orientarea constructiv?: 418.125633 — înclinat?; 428.125633 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.125633.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.125633.pdf

Referin?? pentru codificarea TST: catalog general Scame, sec?iunea privind pozi?iile orare IEC 60309-2, https://solarshop.baywa-re.lv/userfiles/files/ScameCatalogENG.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.125633.

Pret: 577,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-125633-125-a-2p-e-tst-50-v-12h-ip67-192638