

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.1660F, 16 A, 2P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 418.1660F este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu arc, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.1660F; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne cu arc, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.1660F formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un receptor industrial cu aceast? schem?, folosind Scame 418.1660F. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un set de cabluri pentru interven?ii tehnice. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu arc. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce descrie orientarea înclinat? la 418.1660F?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

2. Ce tip de borne aleg între 418.1660F ?i 418.1660?

Sistemul de conectare: 418.1660F — borne cu arc; 418.1660 — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 418.1660.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.1660F.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.1660.

Pret: 56,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-1660f-16-a-2p-e-100-130-v-4h-ip67-192661