

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.1662, 16 A, 3P+N+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 418.1662 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+N+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.1662; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

418.1662 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea

prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un banc de testare cu faze ?i neutru, folosind Scame 418.1662. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un echipament cu alimentare ?i circuite auxiliare compatibile. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 100-130 V ?i 16 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce descrie orientarea înclinat? la 418.1662?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

2. Cum aleg între 418.1662 ?i 418.1661 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 418.1662 — 3P+N+E; 418.1661 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 418.1661.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.1662.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.1661.

Pret: 70,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-1662-16-a-3p-n-e-100-130-v-4h-ip67-192664