

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.16631, 16 A, 2P+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 418.16631 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.16631; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 70X87MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

418.16631 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 16 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific?

împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un stand de validare pentru receptoare la aceast? frecven??, folosind Scame 418.16631. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un echipament de test cu alimentare specific?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce descrie orientarea înclinat? la 418.16631?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

2. Cum aleg între 418.16631 ?i 418.16671 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 418.16631 — 2P+E; 418.16671 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 418.16671.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.16631.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.16671.

Pret: 60,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-16631-16-a-2p-e-50v-100-300hz-10h-ip67-192666