

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.32633, 32 A, 2P+E, TST>50 V, 12H, IP67

Scame 418.32633 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.32633; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: TST>50V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 12h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 84X106MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: gri.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Codificare TST: conectare pentru alimentare prin transformator de separare, cu pozi?ie orar? 12h.

Func?ionare ?i alegere

418.32633 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 84X106MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru

alegere se coreleaz? circuit cu transformator, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Transformatorul de separare este extern; conectorul nu realizeaz? singur transformarea tensiunii sau separarea electric?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un punct de cuplare din circuitul unui transformator, folosind Scame 418.32633. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Flan?a de 84X106MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un post de verificare cu surs? prin transformator. Se folose?te circuitul cu transformator prev?zut pentru codificarea 12h, f?r? a atribui conectorului func?ie de transformare. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Modelul 418.32633 transform? tensiunea circuitului?

Produsul este conectorul din varianta pentru circuit alimentat prin transformator de separare, cu codificare 12h. Transformatorul este extern; conectorul nu realizeaz? singur conversia tensiunii.

2. Cum difer? geometria lui 418.32633 de cea a lui 428.32633?

Orientarea constructiv?: 418.32633 — înclinat?; 428.32633 — dreapt?. Flan?a: 418.32633 — 84X106MM; 428.32633 — 75X75MM. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.32633.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.32633.pdf

Referin?? pentru codificarea TST: catalog general Scame, sec?iunea privind pozi?iile orare IEC 60309-2, https://solarshop.baywa-re.lv/userfiles/files/ScameCatalogENG.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.32633.

Pret: 93,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-32633-32-a-2p-e-tst-50-v-12h-ip67-192716