

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.3266F, 32 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 418.3266F este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu arc, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.3266F; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 84X106MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne cu arc, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.3266F formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 84X106MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 418.3266F. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 84X106MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu arc. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Pot alege 418.3266F pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

2. Ce tip de borne aleg între 418.3266F ?i 418.3266?

Sistemul de conectare: 418.3266F — borne cu arc; 418.3266 — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 418.3266.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.3266F.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.3266.

Pret: 86,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-3266f-32-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-192733