

# SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.3267F.K, NEAGR?, 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 418.3267F.K este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu arc, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.3267F.K; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 84X106MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne cu arc, conform fi?ei individuale.

## Func?ionare ?i alegere

418.3267F.K formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 84X106MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea

prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un ansamblu de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 418.3267F.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 84X106MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un modul industrial care necesit? contact N. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 32 A. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu arc. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

## Întreb?ri frecvente

**1. De ce este important contactul N la 418.3267F.K?**

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

**2. Ce tip de borne aleg între 418.3267F.K ?i 418.3267.K?**

Sistemul de conectare: 418.3267F.K — borne cu arc; 418.3267.K — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 418.3267.K.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.3267F.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.3267.K.

Pret: 94,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-3267f-k-neagra-32-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-192743