

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.3268F, 32 A, 2P+E, 380-415 V, 9H, IP67

Scame 418.3268F este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne cu arc, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.3268F; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 84X106MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne cu arc, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.3268F formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 84X106MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un ansamblu de testare a receptoarelor, folosind Scame 418.3268F. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Flan?a de 84X106MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu arc. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce descrie orientarea înclinat? la 418.3268F?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

2. Ce tip de borne aleg între 418.3268F ?i 418.3268?

Sistemul de conectare: 418.3268F — borne cu arc; 418.3268 — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 418.3268.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.3268F.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.3268.

Pret: 105,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-3268f-32-a-2p-e-380-415-v-9h-ip67-192746