

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.32663, 32 A, 3P+E, TST>50 V, 12H, IP67

Scame 428.32663 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.32663; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: TST>50V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 12h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: gri.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Codificare TST: conectare pentru alimentare prin transformator de separare, cu pozi?ie orar? 12h.

Func?ionare ?i alegere

428.32663 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 75X75MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru

alegere se coreleaz? circuit cu transformator, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Transformatorul de separare este extern; conectorul nu realizeaz? singur transformarea tensiunii sau separarea electric?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un aparat proiectat pentru aceast? alimentare prin transformator, folosind Scame 428.32663. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un banc de încerc?ri alimentat prin transformator. Se folose?te circuitul cu transformator prev?zut pentru codificarea 12h, f?r? a atribui conectorului func?ie de transformare. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Modelul 428.32663 transform? tensiunea circuitului?

Produsul este conectorul din varianta pentru circuit alimentat prin transformator de separare, cu codificare 12h. Transformatorul este extern; conectorul nu realizeaz? singur conversia tensiunii.

2. Ce contacte difer? între 428.32663 ?i 428.32633?

Configura?ia contactelor: 428.32663 — 3P+E; 428.32633 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.32633.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.32663.pdf

Referin?? pentru codificarea TST: catalog general Scame, sec?iunea privind pozi?iile orare IEC 60309-2, https://solarshop.baywa-re.lv/userfiles/files/ScameCatalogENG.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.32633.

Pret: 94,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-32663-32-a-3p-e-tst-50-v-12h-ip67-192964