

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 518.1654TH, SAFE-IN, 16 A, 3P+E, 200-250 V, 9H, IP67

Scame 518.1654TH este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 16 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Execu?ia este prev?zut? cu obturatoare SAFE-IN pentru contactele prizei.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 518.1654TH; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Dispozitiv SAFE-IN cu obturatoare de protec?ie pentru contactele prizei.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: M25X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

518.1654TH formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea

prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. SAFE-IN limiteaz? accesul obiectelor sub?iri c?tre tuburile de contact ?i nu înlocuie?te protec?iile electrice ale circuitului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil, folosind Scame 518.1654TH. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce protejeaz? dispozitivul SAFE-IN al modelului 518.1654TH?

Obturatoarele limiteaz? accesul obiectelor sub?iri c?tre tuburile de contact. Ele completeaz? construc?ia prizei ?i nu înlocuiesc protec?iile electrice ale circuitului.

2. Ce verific la execu?ia lui 518.1654TH în compara?ie cu 518.1654T?

Execu?ia func?ional?: 518.1654TH — SAFE-IN declarat; 518.1654T — conector descris în execu?ia standard. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 518.1654T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/518.1654TH.pdf; catalog oficial Scame: https://www.scame.com/documents/1757416/126157019/ZP01280-EN-1.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 518.1654T.

Pret: 90,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-518-1654th-safe-in-16-a-3p-e-200-250-v-9h-ip67-193320