

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE AMR SCAME 403.AMR1687-F, 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 403.AMR1687-F este o priz? industrial? cu interblocare mecanic? din seria ADVANCE-GRP[AMR], destinat? integr?rii în sistemul AMR. Referin?a are configura?ia 3P+N+E, curentul 16 A, tensiunea 346-415 V ?i codificarea 6h.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod: 403.AMR1687-F; seria ADVANCE-GRP[AMR].
- Destina?ie: priz? industrial? fix?, cu montaj în panou ?i interblocare mecanic?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune nominal? publicat?: 346-415 V; pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69; rezisten?? mecanic?: IK10.
- Material: poliester armat cu fibr? de sticl? GRP; contacte din alam? CuZn.
- Racordarea conductoarelor: borne cu ?urub.
- Flan??: 130X260MM; cotele de decupaj ?i fixare se verific? în desenul individual.
- Temperatur? de func?ionare: -40°C/+60°C.
- Încercare cu fir incandescent: GW 960°C; auto-stingere UL94: V0.
- Cot? de lac?t publicat?: ø5mm.
- Variant? cu portfuzibil; cartu?ele fuzibile nu sunt furnizate, conform notei produc?torului.
- ?uruburi de fixare din o?el inoxidabil furnizate, conform notei individuale.

Func?ionare ?i alegere

403.AMR1687-F formeaz? un punct fix de racordare cu interblocare mecanic?. Mecanismul coreleaz? operarea aparatului de comuta?ie cu pozi?ia fi?ei; se respect? secven?a de utilizare din instruc?iunile

modelului, f?r? for?area mecanismului. În sistemul AMR configurat conform manualului, datele energetice ?i parametrii electrici sunt colecta?i ?i pot fi consulta?i prin interfa?a web. Înrolarea dispozitivului, comunica?ia cu serverul ?i regulile de notificare sunt p?r?i ale punerii în func?iune; func?iile sistemului nu se ob?in doar prin racordarea cablului de putere. Pentru portfuzibil, cartu?ele ?i coordonarea protec?iei se aleg separat; fuzibilele nu sunt incluse. Se verific? 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6h, cablul ?i etan?area ansamblului pentru gradele IP66/IP67/IP69 declarate.

Exemple de utilizare

- Integrarea unei prize 403.AMR1687-F la un ansamblu industrial urm?rit din punctul de vedere al consumului, dac? circuitul ?i receptorul corespund cu 16 A, 3P+N+E, 346-415 V ?i 6h. Punerea în func?iune include verificarea interbloc?rii ?i configurarea monitoriz?rii AMR.
- Recep?ia cabl?rii ?i a configura?iei AMR pentru un ansamblu industrial urm?rit din punctul de vedere al consumului, cu 403.AMR1687-F. Se aleg separat cartu?ele portfuzibilului ?i se verific? etan?area IP66/IP67/IP69.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? curentul nominal între 403.AMR1687-F ?i 403.AMR3287-F?

403.AMR1687-F: 16 A; 403.AMR3287-F: 32 A. La înlocuire sau integrare se confrunt? toate datele electrice, compatibilitatea mecanic? ?i configura?ia sistemului AMR.

2. Ce trebuie configurat pentru monitorizarea prin 403.AMR1687-F?

Dispozitivul trebuie integrat în sistemul AMR, cu comunica?ia, serverul ?i identificarea configurate conform manualului. Interfa?a web afi?eaz? datele colectate în configura?ia func?ional?; conectarea la putere nu înlocuie?te aceast? punere în func?iune.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/403.AMR1687-F.pdf ; manualul sistemului AMR: https://techsheet.scame.com/Download/dms/documenti%20tecnici/foglio%20istruzioni/zp90992-i-1.pdf

Pret: 3.102,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-interblocabila-16a-3p-n-e-6h-346-415v-130x260mm-terminal-cu-surub-cu-interblocaj-mecanic-195655