

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE AMR SCAME 403.AMR1687-M, 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 403.AMR1687-M este o priz? industrial? cu interblocare mecanic? din seria ADVANCE-GRP[AMR], destinat? integr?rii în sistemul AMR. Referin?a are configura?ia 3P+N+E, curentul 16 A, tensiunea 346-415 V ?i codificarea 6h.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod: 403.AMR1687-M; seria ADVANCE-GRP[AMR].
- Destina?ie: priz? industrial? fix?, cu montaj în panou ?i interblocare mecanic?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune nominal? publicat?: 346-415 V; pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69; rezisten?? mecanic?: IK10.
- Material: poliester armat cu fibr? de sticl? GRP; contacte din alam? CuZn.
- Racordarea conductoarelor: borne cu ?urub.
- Flan??: 130X260MM; cotele de decupaj ?i fixare se verific? în desenul individual.
- Temperatur? de func?ionare: -40°C/+60°C.
- Încercare cu fir incandescent: GW 960°C; auto-stingere UL94: V0.
- Cot? de lac?t publicat?: ø5mm.
- Nota de catalog men?ioneaz? MCB, definit ca întreruptor automat miniatural cu declan?ator termomagnetic. Curba ?i capacitatea de rupere nu sunt publicate în tabelul individual consultat.
- ?uruburi de fixare din o?el inoxidabil furnizate, conform notei individuale.

Func?ionare ?i alegere

403.AMR1687-M formeaz? un punct fix de racordare cu interblocare mecanic?. Mecanismul coreleaz? operarea aparatului de comuta?ie cu pozi?ia fi?ei; se respect? secven?a de utilizare din instruc?iunile modelului, f?r? for?area mecanismului. În sistemul AMR configurat conform manualului, datele energetice ?i parametrii electrici sunt colecta?i ?i pot fi consulta?i prin interfa?a web. Înrolarea dispozitivului, comunica?ia cu serverul ?i regulile de notificare sunt p?r?i ale punerii în func?iune; func?iile sistemului nu se ob?in doar prin racordarea cablului de putere. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? în func?ie de configura?ia concret? ?i de receptor. Se verific? 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6h, cablul ?i etan?area ansamblului pentru gradele IP66/IP67/IP69 declarate.

Exemple de utilizare

- Integrarea unei prize 403.AMR1687-M la un grup de utilaje cu puncte de racordare identificate, dac? circuitul ?i receptorul corespund cu 16 A, 3P+N+E, 346-415 V ?i 6h. Punerea în func?iune include verificarea interbloc?rii ?i configurarea monitoriz?rii AMR.
- Verificarea condi?iilor de între?inere pentru un grup de utilaje cu puncte de racordare identificate, cu 403.AMR1687-M. Se confrunt? flan?a 130X260MM, protec?iile circuitului, închiderea IP66/IP67/IP69 ?i identificarea dispozitivului în sistem.

Întreb?ri frecvente

1. Cum se p?streaz? etan?area ansamblului 403.AMR1687-M?

Fi?a declar? IP66/IP67/IP69. Se respect? garniturile, închiderea, cablurile ?i condi?iile de cuplare prev?zute de produc?tor; interblocarea mecanic? ?i etan?area au roluri diferite.

2. Cum difer? curentul nominal între 403.AMR1687-M ?i 403.AMR3287-M?

403.AMR1687-M: 16 A; 403.AMR3287-M: 32 A. La înlocuire sau integrare se confrunt? toate datele electrice, compatibilitatea mecanic? ?i configura?ia sistemului AMR.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/403.AMR1687-M.pdf ; manualul sistemului AMR: https://techsheet.scame.com/Download/dms/documenti%20tecnici/foglio%20istruzioni/zp90992-i-1.pdf

Pret: 3.291,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-interblocabila-16a-3p-n-e-6h-346-415v-130x260mm-terminal-cu-surub-cu-interblocaj-mecanic-195656