

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE AMR SCAME 403.AMR32864-M, 32 A, 3P+E, 380 V 50 HZ / 440 V 60 HZ, 3H, IP67

Scame 403.AMR32864-M este o priz? industrial? cu interblocare mecanic? din seria ADVANCE-GRP[AMR], destinat? integr?rii în sistemul AMR. Referin?a are configura?ia 3P+E, curentul 32 A, tensiunea 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz ?i codificarea 3h.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod: 403.AMR32864-M; seria ADVANCE-GRP[AMR].
- Destina?ie: priz? industrial? fix?, cu montaj în panou ?i interblocare mecanic?.
- Curent nominal: 32 A; configura?ie: 3P+E.
- Tensiune nominal? publicat?: 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz; pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69; rezisten?? mecanic?: IK10.
- Material: poliester armat cu fibr? de sticl? GRP; contacte din alam? CuZn.
- Racordarea conductoarelor: borne cu ?urub.
- Flan??: 130X260MM; cotele de decupaj ?i fixare se verific? în desenul individual.
- Temperatur? de func?ionare: -40°C/+60°C.
- Încercare cu fir incandescent: GW 960°C; auto-stingere UL94: V0.
- Cot? de lac?t publicat?: ø5mm.
- Nota de catalog men?ioneaz? MCB, definit ca întreruptor automat miniatural cu declan?ator termomagnetic. Curba ?i capacitatea de rupere nu sunt publicate în tabelul individual consultat.
- ?uruburi de fixare din o?el inoxidabil furnizate, conform notei individuale.

Func?ionare ?i alegere

403.AMR32864-M formeaz? un punct fix de racordare cu interblocare mecanic?. Mecanismul coreleaz? operarea aparatului de comuta?ie cu pozi?ia fi?ei; se respect? secven?a de utilizare din instruc?iunile modelului, f?r? for?area mecanismului. În sistemul AMR configurat conform manualului, datele energetice ?i parametrii electrici sunt colecta?i ?i pot fi consulta?i prin interfa?a web. Înrolarea dispozitivului, comunica?ia cu serverul ?i regulile de notificare sunt p?r?i ale punerii în func?iune; func?iile sistemului nu se ob?in doar prin racordarea cablului de putere. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? în func?ie de configura?ia concret? ?i de receptor. Se verific? 32 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 3h, cablul ?i etan?area ansamblului pentru gradele IP66/IP67/IP69 declarate.

Exemple de utilizare

- Integrarea unei prize 403.AMR32864-M la un modul de produc?ie pentru care se urm?resc parametrii electrici, dac? circuitul ?i receptorul corespund cu 32 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz ?i 3h. Punerea în func?iune include verificarea interbloc?rii ?i configurarea monitoriz?rii AMR.
- Reorganizarea punctelor de racordare pentru un modul de produc?ie pentru care se urm?resc parametrii electrici, cu 403.AMR32864-M. Se confrunt? flan?a 130X260MM, protec?iile circuitului, închiderea IP66/IP67/IP69 ?i identificarea dispozitivului în sistem.

Întreb?ri frecvente

1. Ce trebuie configurat pentru monitorizarea prin 403.AMR32864-M?

Dispozitivul trebuie integrat în sistemul AMR, cu comunica?ia, serverul ?i identificarea configurate conform manualului. Interfa?a web afi?eaz? datele colectate în configura?ia func?ional?; conectarea la putere nu înlocuie?te aceast? punere în func?iune.

2. Cum difer? echiparea pentru protec?ie între 403.AMR32864-M ?i 403.AMR32864?

403.AMR32864-M: execu?ie cu men?iune MCB în fi??; 403.AMR32864: f?r? portfuzibil. La înlocuire sau integrare se confrunt? toate datele electrice, compatibilitatea mecanic? ?i configura?ia sistemului AMR.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/403.AMR32864-M.pdf ; manualul sistemului AMR: https://techsheet.scame.com/Download/dms/documenti%20tecnici/foglio%20istruzioni/zp90992-i-1.pdf

Pret: 3.318,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-interblocabila-32a-3p-e-3h-380v-50hz-440v-60hz-130x260mm-terminal-cu-surub-cu-interblocaj-mecanic-195663